

ICP-MAP0120 MAP Erweiterungsgehäuse

Modular Alarm Plattform 5000



Das MAP Erweiterungsgehäuse mit Zubehör (ICP-MAP0120) enthält ein MAP Erweiterungsgehäuse, einen MAP Erweiterungsgehäuse-Sabotagekontakt, ein MAP Gehäuseschloss und einen MAP 230-V-Klemmenblock. Das Erweiterungsgehäuse bietet Platz für das MAP Netzgerät (150 W) und bis zu zwei 18-Ah-Batterien oder vier MAP LSN Improved Module. Passend für 19-Zoll Montage.

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	
Deutschland	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 G114049_MAP0120_PS_Batteries_LSN Gateway_2022July07
Österreich	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Polen	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Gehäuse
1	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 MAP Erweiterungsgehäuse-Sabotagekontakt (ICP-MAP0055)

- ▶ Geeignet für ein Netzteil, 2x 18-Ah-Batterien und 2x MAP LSN Improved Module
- ▶ Erweitert das MAP System

Anzahl	Komponente
	<ul style="list-style-type: none"> 1 MAP 230-V-Klemmenblock (ICP-MAP0065) 1 MAP Gehäuseschloss (ICP-MAP0060)
1	Befestigungszubehör <ul style="list-style-type: none"> 7 TORX-Schrauben (M4 x 8 mm, Typ A)
1	Dokumentation – Installationsanleitung

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	43.6 x 44.3 x 11.2
Gewicht in g	780
Material	1,5 mm kaltgewalzter Stahl
Farbe	Weiß

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse	IP30
Sicherheitsstufe	IK06
Umweltklasse	II: EN50130-5, VdS 2110
Verwendung	Innen

Bestellinformationen

ICP-MAP0120 MAP Erweiterungsgehäuse

Beinhaltet ein MAP Erweiterungsgehäuse, einen MAP Erweiterungsgehäuse-Sabotagekontakt, ein MAP Gehäuseschloss und einen MAP 230-V-Klemmenblock.
Bestellnummer **ICP-MAP0120 | F.01U.126.316**

Zubehör

ICP-MAP0025 MAP Schwenkrahmen

Passt in das MAP Zentralengehäuse oder das MAP Erweiterungsgehäuse und kann bis zu sechs Systemmodule aufnehmen.
Bestellnummer **ICP-MAP0025 | F.01U.073.082**

ICP-MAP0020 Montageplatte für Zubehör

Montageplatte für Zubehör, an der bis zu zwei MAP-12-V-Spannungswandler, ein SIV-Sicherungsverteiler oder ein AT-2000-Modul befestigt werden können
Bestellnummer **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, Adapterplatte

ISP Montageplatte für Zubehör, die zur Befestigung von einem ISP-PCBA-EMIL und entweder einem Relaismodul IMS-RM oder einem Spannungstransformator ICP-MAP0017 dient. Sie kann außerdem für alle Standard-Zubehörmodule mit drei Löchern verwendet werden.
Bestellnummer **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0055 MAP Erweiterungsgehäuse, Sabotagekontakt

Passend für das MAP Erweiterungsgehäuse
Bestellnummer **ICP-MAP0055 | F.01U.217.040**

SIV 28 Verteiler mit Sicherung

Zur überwachten Absicherung von z. B. an die MAP5000 angeschlossenen Verbrauchern, max. 5 Sicherungen.
Bestellnummer **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 MAP Klemmenblock

Klemmenblock zum Anschließen des MAP-Netzgeräts 150 W an die Stromversorgung
Bestellnummer **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0035 MAP Gehäuse-Rackmontagesatz

Halterungen und Schrauben zur Vorbereitung des MAP-Erweiterungsgehäuses für 19-Zoll-Montage Schrauben für die Befestigung im 19-Zoll-Gehäuse sind **nicht** enthalten.
Bestellnummer **ICP-MAP0035 | F.01U.073.285**

ICP-MAP0060 MAP Gehäuseschloss

Schloss, zwei Schlüssel und zwei Garantiesiegel zur Verwendung bei MAP Zentralengehäuse, MAP Energiegehäuse oder MAP Erweiterungsgehäuse.
Bestellnummer **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen