

LBB 1935/20 斑丽功率放大器

cn.boschsecurity.com



- ▶ 240 W 功率放大器采用 2U 高的外壳
- ▶ EN 54-16 认证
- ▶ 70 V/100 V 和 8 欧姆的输出
- ▶ 两路带优先切换功能的输入
- ▶ 用于在 100 V 扬声器线路上执行从属操作的 100 V 输入

LBB 1935/20 是一款功能强大的 240 W 功率放大器，采用 2U 高 19 英寸机箱，既可安装在机架中，也可以在桌面上使用。前面板上的 LED 指示灯显示放大器的状态：电源、音频输出级别和多种受监测的功能。这款高性能的装置能够满足各种公共广播要求，而成本非常低廉。

基本功能

可靠性

放大器具有过载和短路保护功能。温度控制的风扇可以保证大功率输出时的高可靠性和小功率输出时的低噪音性。当内部温度因通风不良或过载而达到临界极限时，过热保护电路会关闭功率放大组件，并激活前面板上的 LED 指示灯。

该装置既可以使用交流电源，也可以使用 24 V 紧急备用电源，并且可在两者之间能够自动切换。

对于紧急疏散应用场合，以下功能受到监控：交流电源状态、电池电源状态、导频音状态和放大器运行状态。前面板 LED 指示灯用于指示受监测功能的状态。对于常规公共广播场合，用户可以关闭用于指示导频音监测和电池状态的 LED 指示灯。每个受监测功能均配备了故障保护（通电闭合）继电器。不管后面板上的开关状态如何，这些继电器始终处于活动状态。

输入

放大器配有两路带优先控制的平衡输入，每路输入均具有环路装置。这使它可以轻松连接需要优先控制的远程系统。此外，还额外提供了 100 V 线路输入，用以将放大器连接至 100 V 扬声器线路，从而为远程位置提供更强的功率。

增益或电平控制位于设备的后部，避免了意外的设置更改。配有 LED 指示条的仪表可显示输出电平。

输出

放大器配备了 70 V 和 100 V 输出，用于定压扬声器系统；同时还配备了低电阻输出，用于 8 欧姆扬声器负载。

放大器具有两路单独的优先控制 100 V 输出，一路用于仅需要通过优先输入进行广播的区域，另一路用于不会通过优先输入收听广播的区域。

控制器和指示灯

正面

- 仪表（LED 指示灯指示 -20、-6、0 dB 和电源打开）
- 电池操作指示灯
- 过热指示灯

背面

- 级别控制输入 1
- 级别控制输入 2
- 电源按钮
- 电源开关

互连

背面

- 优先线路输入 1 (XLR/平衡)
- 线路环通 1 (XLR/平衡)
- 节目线路输入 2 (XLR/平衡)
- 线路环通 2 (XLR/平衡)
- 优先控制的扬声器输出端子
- 24 VDC 电源端子
- 三个扬声器直接输出端子
- 两个 100 V 辅助输入端子
- 输入 2 启用控制端子
- 输入 1 优先控制端子
- 接地螺丝端子
- 电源插座

证书与认可

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 50130-4 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准
紧急	符合 EN 54-16 标准
地区	认证
欧洲	CE
	CPD
	CPD
波兰	CNBOP

附件

数量	组件
1	LBB 1935/20 功率放大器
1	电源线
1	19 英寸安装支架套件
1	安全说明
1	带 XLR 连接器的电缆

技术规格

电气

市电电源	
电压	230 VAC, ±10%, 50/60 Hz
涌入电流	9 A
最大功耗	760 VA
电池电源	
电压	24 VDC + 15%/-15%
最大电流	11 A
性能	
输出功率 (RMS/最大)	240 / 360 W
备用电源功率降低	-1 dB

频率响应	50 Hz 至 20 kHz (+1/-3 dB, -10 dB 参考 额定输出)
失真	<1% (额定输出功率), 1 kHz
信噪比 (最大音量时平坦)	>90 dB
线路输入	
连接器	2 x 3 针 XLR, 平衡型
灵敏度	1 V
阻抗	20 千欧
共模抑制比	>25 dB (50 Hz 至 20 kHz)
增益	40 dB
100V 输入	
连接器	螺丝, 平衡
灵敏度	100 V
阻抗	330 千欧
线路环路输出	
连接器	2 x 3 针 XLR
额定电平	1 V
阻抗	直接连接至线路输入
扬声器输出	
连接器	3 x 螺丝, 浮动
直接输出	100 V, 70 V, 8 欧姆
仅限优先 (从输入 1)	100 V 或 70 V, 内部可选
仅限音乐 (非优先)	100 V 或 70 V, 内部可选

功耗

交流电源操作	
最大功率	451 W
-3dB	340 W
-6dB	244 W
导频音*	55 W
闲置	16 W
24V 操作	
最大功率	12.1 A (290 W)
-3 dB	11.4 A (274 W)
-6 dB	8.1 A (194 W)
导频音*	1.7 A (41 W)
闲置	0.3 A (7 W)

* 20 kHz -20dB, 最高扬声器负载

机械

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	100 x 430 x 270 毫米 (19 英寸宽, 2U 高, 包括支脚)
重量	约 12.5 千克
安装	独立, 19 英寸机柜
颜色	碳黑色

环境规格

工作温度	-10 °C 至 +55 °C (14 °F 至 +131 °F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	<95%
风扇噪音级别	<48 dB SPL, 1 米处 (最大输出)

订购信息

LBB 1935/20 斑丽功率放大器
240 W 功率放大器, 采用 2U 高 19 英寸机箱, 既可在机柜中使用, 也可以在桌面上使用。
订购号 **LBB1935/20**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn