

# LBB4560/00 Maleta de carga para 56x LBB4540

## INTEGRUS



- ▶ Pueden albergar 56 receptores de bolsillo
- ▶ Dispositivo de alimentación eléctrica universal para utilizarlo en todo el mundo
- ▶ Recarga rápida en 1 hora y 45 minutos

La maleta de carga se utiliza para cargar y almacenar un máximo de 56 receptores de bolsillo LBB4540 INTEGRUS.

### Funciones

#### Controles e indicadores

- Interruptor de encendido/apagado
- Indicación del estado de carga de los receptores de bolsillo

#### Interconexiones

- Entrada de alimentación con función de conexión en bucle; enchufe europeo macho y hembra
- 56 contactos de carga. Compatible con receptores de bolsillo LBB4540

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	LBB 4560/00 Maleta cargadora
1	Cable de alimentación

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia de alimentación	50 Hz; 60 Hz
Consumo de energía (W)	300 W (56 receptores en carga)
Consumo de energía (W) (en espera)	17 W (sin ningún receptor en la unidad de carga)

#### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	230 mm x 690 mm x 530 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	9 in x 27.2 in x 21 in
Peso (kg)	18 kg
Peso (lb)	40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Platz 1  
 D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
 Bosch Security Systems, LLC  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
 Robert Bosch Limitada  
 Via Anhanguera, Km 98  
 Vila Boa Vista – Campinas, SP  
 CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

# LBB4560/00 Maleta de carga para 56x LBB4540

## INTEGRUS

### Información para pedidos

#### LBB4560/00 Maleta de carga para 56x LBB4540

Maleta de carga INTEGRUS para receptores de bolsillo,  
para uso portátil.

Número de pedido **LBB4560/00 | F.01U.078.898**

**F.01U.415.619**

### Servicios

**EWE-INTCHAR-IW 12 mess ampligant Integr.**

**ChargeCasCab**

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-INTCHAR-IW**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)