

LBB4560/50 Ladeinheit f.Wandmontage f. 56x LBB4540

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Platz für 56 Taschenempfänger
- ▶ Universelles Netzteil für weltweiten Einsatz
- ▶ Schnelles Laden in 1 Stunde und 45 Minuten

Die Ladeeinheiten dienen zum Laden und Aufbewahren der INT-RXxx-Taschenempfänger.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Ein/Aus-Schalter
- Ladestatus-Anzeige am Taschenempfänger

Anschlüsse

- Netzeingang mit Durchschleifverbindung, Euro-Netzstecker und -buchse
- 56 Ladekontakte, kompatibel mit INT-RXxx-Taschenempfängern

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE DECL EC LBB4560_50

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	LBB 4560/50 Ladeinheit für Wandmontage
1	Netzkabel

Technische Daten

Elektrische Daten

Netzspannung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	300 W (Laden von 56 Empfängern)
Stromaufnahme (Standby)	17 W (keine Empfänger in der Ladeinheit)

Mechanische Daten

Montage	Schrauben und Dübel für Wandmontage im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (H x B x T)	130 x 680 x 520 mm
Gewicht ohne Empfänger	11,2 kg
Gewicht (mit 56 Empfängern)	18,0 kg
Farbe	Anthrazit mit Grau

Bestellinformationen

LBB4560/50 Ladeeinheit f. Wandmontage f. 56x LBB4540

Integrus Ladegestell für Taschenempfänger, für ortsfeste Installation.

Bestellnummer **LBB4560/50**

Dienstleistungen

EWE-INTCHAR-IW 12Mon Garantieverl Integrus ChargeCasCab

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-INTCHAR-IW**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com