

# LBB4560/50 Szafa ładowująca do 56 x LBB4540

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Może obsługiwać 56 odbiorników przenośnych
- ▶ Uniwersalna ładowarka – możliwość używania na całym świecie
- ▶ Szybkie ładowanie: w ciągu 1 godziny i 45 minut

Ładowarki służą do ładowania i podtrzymywania pracy odbiorników przenośnych INT-RXxx.

## Funkcje

### Elementy sterujące i wskaźniki

- Włącznik/wyłącznik
- Wskaźnik poziomu naładowania na odbiornikach przenośnych

### Połączenia wzajemne

- Wejście zasilania sieciowego z funkcją przelotową; złącze Euro męskie i żeńskie
- 56 styków do ładowania Zgodność z odbiornikami przenośnymi INT-RXxx

## Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	DECL EC LBB4560_50

## Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Szafa ładowująca LBB 4560/50
1	Kabel zasilający

## Parametry techniczne

### Parametry elektryczne

Napięcie zasilania sieciowego	100 ÷ 240 VAC, 50 ÷ 60 Hz
Pobór mocy	300 W (przy ładowaniu 56 odbiorników)
Pobór mocy w trybie gotowości	17 W (bez odbiorników w ładowarce)

### Parametry mechaniczne

Montaż	Wkręty i kołki do montażu ściennego w zestawie
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	130 x 680 x 520 mm
Masa bez odbiorników	11,2 kg
Ciężar z 56 odbiornikami	18,0 kg
Kolor	Grafitowy z szarymi elementami

### Informacje do zamówień

**LBB4560/50 Szafa ładowująca do 56 x LBB4540**  
Ładowarka ścienna Integrus do odbiorników przenośnych, do montażu na stałe.  
Numer zamówienia **LBB4560/50**

#### Usługi

**EWE-INTCHAR-IW 12mths wrty ext Integrus Charge Cas/Cab**  
Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy  
Numer zamówienia **EWE-INTCHAR-IW**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com