

LBB4560/50 56 LBB4540 için şarj cihazı kabini

www.boschsecurity.com



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ 56 adet cep alıcısı taşıyabilir
- ▶ Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada kullanılabilmesine olanak sağlar
- ▶ Hızlı şarj: 1 saat 45 dakika içinde

Şarj üniteleri, INT-RXxx Cep Alıcılarını şarj etmek ve saklamak için kullanılır.

İşlevler

Kontroller ve Göstergeler

- Açma/kapatma anahtarı
- Cep alıcılarında şarj durum göstergesi

Ara bağlantı

- Devre geçiş özellikli ana şebeke girişi; erkek ve dişi Avrupa tipi ana şebeke soketi
- 56 şarj kontağı. INT-RXxx cep alıcılarıyla uyumludur

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE DECL EC LBB4560_50

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	LBB 4560/50 Şarj cihazı kabini
1	Şebeke kablosu

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Ana şebeke voltajı	100-240 Vac, 50-60 Hz
Güç tüketimi	300 W (56 alıcı şarj durumundayken)
Güç tüketimi (bekleme)	17 W (şarj ünitesinde alıcı yokken)

Mekanik

Montaj	Duvara montaj için vidalar ve fişler dahildir
Boyutlar (Y x G x D)	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 inç)
Alicılar dahil ağırlık	11,2 kg (25 lb)
56 alıcı dahil ağırlık	18,0 kg (40 lb)
Renk	Kömür siyahı ve gri

Sipariş bilgileri

LBB4560/50 56 LBB4540 için şarj cihazı kabini

Cep alıcıları için Integrus şarj kabini, sabit kurulum için.

Sipariş numarası **LBB4560/50**

Hizmetler

EWE-INTCHAR-IW 12mths wrty ext Integrus Charge Cas/Cab

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-INTCHAR-IW**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com