

非接触式 Legic 读卡器

www.boschsecurity.com



- ▶ 带蜂鸣器和多色 LED 背光显示的读卡器
- ▶ 读取加密扇区内容或 UID 号码
- ▶ LEGIC 读卡器
- ▶ 兼容 iCLASS 卡

非接触式 Legic 读卡器，可以读所有 Legic 卡的序列号和扇区，同时支持 iCLASS 及 iCLASS SE UID。适用于门禁控制系统。

数字键盘采用最新的“触摸感应器”技术，当触摸时，数字将会独立亮起。

功能

- 非接触式读卡器 (13.56 MHz)
- 支持 ISO15693 标准
- Wiegand 32/34bit 输出 (UID)
- Wiegand 32bit 输出 (扇区内容)
- 防拆探测器
- 支持 86 底盒安装

随附部件

数量	组件
1	读卡器
1	安装零件
1	快速安装指南

技术指标

电气参数

工作电压	10 - 15 VDC
最大电流	150 mA @ 12 VDC

操作参数

读卡距离	3 ~ 6 厘米
输出接口	Wiegand 或 RS485
RS485 协议	OSDP 及 OSDP v2
卡片格式	<ul style="list-style-type: none"> • Legic 卡 • iCLASS、iCLASS SE 卡 (UID) • CPU
Wiegand 输出	<ul style="list-style-type: none"> • UID 读取: 32/34bit • 扇区内容数据: 32bit
信号传输距离	<ul style="list-style-type: none"> • ARD-LE020-1BE: 120 米 • ARD-LE020-2WE: 800 米 • ARD-LE026-7BE: 120 米 • ARD-LE026-7WE: 800 米 • ARD-LE030-1BE: 120 米 • ARD-LE030-2WE: 800 米

机械参数

尺寸(高 x 宽 x 厚)	115.5 毫米 x 84.5 毫米 x 20.5 毫米 (标准版) 84.5 毫米 x 54.5 毫米 x 16.5 毫米 (mini 版)
重量	210 克 (标准版) 160 克 (mini 版)

环境参数

工作温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	10% 至 90%

订购信息

ARD-LE020-1BE 读卡器, **Legic**, 黑色
Wiegand 输出接口
订单号 **ARD-LE020-1BE**

ARD-LE020-2WE 读卡器, **Legic**, **OSDP**, 白色
RS485 输出接口
订单号 **ARD-LE020-2WE**

ARD-LE026-7BE 读卡器, 带有键盘 **OLED**, **Legic**, 黑色
Wiegand 输出接口
订单号 **ARD-LE026-7BE**

ARD-LE026-7WE 读卡器, 带有键盘 **OLED**, **Legic**,
OSDP, 白色
RS485 输出接口
订单号 **ARD-LE026-7WE**

ARD-LE030-1BE 迷你读卡器, **Legic**, 黑色
Wiegand 输出接口
订单号 **ARD-LE030-1BE**

ARD-LE030-2WE 迷你读卡器, **Legic**, **OSDP**, 白色
RS485 输出接口
订单号 **ARD-LE030-2WE**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com