

MSA-LZ contatto magnetico per montaggio su superficie

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita

- ▶ Contatto magnetico convenzionale per montaggio superficiale
- ▶ VdS, classe B
- ▶ Montaggio superficiale frontale o in parallelo
- ▶ Protezione perimetrale convenzionale

Per la sorveglianza anti-manomissione di porte e finestre vengono utilizzati i tradizionali contatti magnetici.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Germania	VdS	G 191568, B MS/MSA-LZ G 191568
Europa	CE	MSA-LZS

Pianificazione

Note di installazione

- L'installazione può essere in parallelo o frontale.
- L'alloggiamento per montaggio su superficie AG4 consente l'installazione su materiali ferromagnetici.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Contatto |
| 2 | Magnete |
| 3 | Offset in direzione assiale |

Pezzi inclusi

Tipo	Q.tà	Componenti
MSA-LZ	1	Contatto magnetico per montaggio superficiale incl. cavo da 6 m e custodia per montaggio superficiale AG4 con accessori

Specifiche tecniche

Tipo di installazione	In superficie, in parallelo o frontale
Contatto	Contatto normalmente aperto
Carico di contatto massimo consentito	≤ 5 Watt
Corrente di commutazione	Da 10 A a 100 mA
Tensione di commutazione max	≤ 110 V _~
Tolleranza interruttore	≥ 10 ⁷
Magnete	AlNiCo 500
Dimensioni dell'interruttore	43 x 12 x 12 mm
Dimensioni del magnete	Ø 8 mm x 30 mm

Distanza installazione in parallelo	≤ 15 mm
Intervallo temperatura	Da -25 °C a +70 °C
Cavo di connessione	6 m, LiYY 4 x 0,14 mm
Categoria di protezione	IP68

Informazioni per l'ordinazione

MSA-LZ contatto magnetico per montaggio su superficie

Per il monitoraggio del rilascio di porte e finestre con montaggio superficiale frontale o in parallelo
Numero ordine

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it