

MW1-HMC Kopfmikrofon

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Optionale Verwendung mit Taschenfunksendern MW1-LTX-Fx
- ▶ Komfortabel und leicht
- ▶ Miniatur-Kondensatormikrofon mit omnidirektionaler Richtcharakteristik
- ▶ Kein Naheffekt

Dieses Kopfmikrofon kann optional verwendet und an den Taschenfunksender MW1-LTX-Fx angeschlossen werden.

Der robuste, aber leichte Tragriemen kombiniert sichere Befestigung mit Tragekomfort. Der integrierte Tropftring schützt die Mikrofonkapsel gegen Feuchtigkeit (Schweiß) und gewährleistet somit eine längere Lebensdauer.

Eine Aufbewahrungstasche und zwei Windabschirmungen werden als Standardzubehör mitgeliefert.

Funktionsbeschreibung

Betrieb

Durch die omnidirektionale Richtcharakteristik kann dieses Mikrofon unauffällig in Mundnähe des Sprechers positioniert werden.

Anschlüsse

- Mini-XLR (Tiny QG)

Lieferumfang

Anzahl	Komponenten
1	MW1-HMC Kopfmikrofon
1	Aufbewahrungstasche
2	Windabschirmungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromversorgung	durch Taschenfunksender MW1-LTX-Fx
Wandler	Kondensator
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzbereich	60 bis 15.000 Hz
Empfindlichkeit	10 mV/Pa
Max. Schalldruckpegel bei 1 % THD	130 dB (SPL)
Impedanz	2200 Ohm ± 30 %

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B)	160 x 140 mm
Farbe	Anthrazit mit Weiß
Gewicht	32 g
Kabellänge	1,45 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %

Bestellinformationen

MW1-HMC Kopfmikrofon

Kopfmikrofon (Miniatur-Kondensatormikrofon) mit omnidirektionaler Richtcharakteristik, zur Verwendung mit MW1-LTX-Fx Taschenfunksender.

Bestellnummer **MW1-HMC**

Zubehör/Erweiterungen

MW1-LTX-F1 UHF-Taschenfunksender

Frequenzbereich 790 bis 814 MHz

Bestellnummer **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 UHF-Taschenfunksender

Frequenzbereich 852 bis 876 MHz

Bestellnummer **MW1-LTX-F2**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch