

PLM-WCP PLENA matrix wandpaneel

www.boschsecurity.nl



- ▶ Capacitive touch
- ▶ Bronselectie
- ▶ Volumeregeling
- ▶ Gevoed vanuit PLM-8M8
- ▶ Doorlusverbinding voor aansluiting op meer wandpanelen of oproepposten

Het PLM-WCP PLENA matrix wandpaneel is een accessoire van de PLM-8M8 PLENA matrix 8-kanaals DSP-matrix mixer, en heeft zoals het hoort een bijpassende esthetische vormgeving. Maar achter het fraaie uiterlijk en slanke ontwerp schuilt een krachtig en gebruiksvriendelijk product. De installatie kan niet eenvoudiger; de voeding komt via de standaard CAT5-kabel van de PLM-8M8 en de communicatie van de unit verloopt via RS485. Dit betekent dat meerdere PLM-WCP's via een doorlusconfiguratie met de PLM-8CS oproeppost voor 8 zones kunnen worden verbonden, waardoor de lengte van de kabels en de installatietijd worden gereduceerd.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

De bedieningselementen op de unit werken allemaal door middel van aanraking, en de LED's zijn wit voor een strak uiterlijk van de unit. De selectieknop schakelt gemakkelijk tussen de 4 mogelijke selecties. Er zijn 2 verschillende configuraties en tijdens de installatie kan de DIP-switch aan de achterzijde van de unit worden ingesteld op A) 4 microfoon-/lijn-ingangen, zodat elke

individueel in een zone kan worden gemixt, of B) 3 afzonderlijke muziekbronnen die geschakeld zijn, en een uit.

Labels

Het labelen van de unit kan niet eenvoudiger. Gebruik de pc-GUI-software om de labels af te drukken. Hierbij wordt ook witte tekst op een zwarte achtergrond gebruikt, zodat het perfect bij het uiterlijk van de unit past.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	Conform EN 60065
EMC-emissie	Conform EN 55103-1
EMC-immuniteit	Conform EN 55103-2

Regio	Certificering
Europa	CE

Installatie/configuratie

Doorgelust.

Zowel de PLM-WCP als de PLM-8CS oproeppost voor 8 zones kan in serie (doorgelust) worden aangesloten, waardoor de kabellengtes voor de installatie worden

verkleind. Beide producten worden gevoed vanuit de PLM-8M8 8-kanaals DSP-matrix mixer via dezelfde CAT5-kabel.

Installatiebeugel

Het product is ontworpen voor opbouwmontage en wordt compleet geleverd met een beugel die aan de wand moet worden bevestigd, het product kan vervolgens in de beugel worden geklikt. Er zijn 3 opties voor invoer van de kabel op het product, om de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	PLM-WCP wandbedieningspaneel
1	Installatiebeugel
1	Veiligheidsdocumentatie

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding (geleverd door PLM-8M8)	
Spanningsbereik	30 - 50 VDC
Energieverbruik	0,5 W
Aansluitingen	2x
RS485 doorlus	RJ45

Mechanische specificaties

Afmetingen voet (H x B x D)	130 x 100 x 30 mm
Montage	Montagebeugel
Kleur	Trafic zwart (RAL 9017) Zilver (RAL 9006)
Gewicht	Circa 0,13 kg

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C to +45 °C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie

PLM-WCP PLENA matrix wandpaneel

Wandpaneel, 8 zones.

Opdrachtnummer **PLM-WCP**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be