

PRA-LSCRF Licence k nahrávání a přesměr. hovorů

PRAESENSA



- ▶ Licence k záznamu hovorů pro automatické přehrávání do dříve obsazených zón
- ▶ Systém odložení pro potlačení zvukové zpětné vazby nahráváním hovoru se zpožděným vysíláním
- ▶ Nahrávání a předání až osmi hovorů současně
- ▶ Uložení až 30 minut hovorů

Jednu softwarovou licenci PRA-LSCRF lze instalovat do jedné řídicí jednotky systému a umožňuje nahrávání a pozdržení hovorů v rámci systému PRAESENSA.

Nahrávání hovorů umožňuje záznam řeči u pozdržených hovorů, nahraných hovorů a nahraných pozdržených hovorů. Záznam řeči je možné zpětně přehrávat. Přehrávání hovoru může začít již během záznamu zprávy. Uložit můžete až 30 minut řeči.

Pozdržené hovory brání vzniku zpětné vazby zvuku v případě, že se nacházíte ve stanici hlasatele a reproduktory se nachází ve stejné zóně. Pozdržení také umožňuje vyhnout se chybným nebo neartikulovaným oznámením. Po vytvoření oznámení má uživatel dvě sekundy na to, aby případně zrušil vysílání a přehrání hovoru. Tlačítko klapky na stanici hlasatele můžete nakonfigurovat tak, aby zrušilo poslední zahájené vysílání (Zrušit poslední) nebo zrušilo všechna opakování vysílání (Zrušit vše) pozdržených hovorů, stohovaných hovorů a stohovaných pozdržených hovorů.

Funkce

- Záznam řeči u pozdržených hovorů, nahraných hovorů a nahraných pozdržených hovorů.
- Počkejte před vaším hovorem na uvolnění všech zón nebo hovor přehrajte, jakmile budou jednotlivé zóny dostupné.
- Nahrajte až 30 minut řeči.
- Vyhněte se riziku vzniku zvukové zpětné vazby během pozdržených hovorů.

- Do dvou sekund od ukončení pozdrženého hovoru nebo nahraného pozdrženého hovoru můžete zrušit vysílání chybného nebo neartikulovaného oznámení.
- Hovor můžete zrušit během vysílání.

Technické údaje pro architektky a techniky

Licence musí řídicí jednotce systému povolit nahrávání a předávání hovorů. Musí být možné vytvořit záznam až 30 minut hovorů, kde každý má délku až 1 200 sekund. Pro každou řídicí jednotku lze nainstalovat jednu licenci a kvůli redundanci bude možné nainstalovat jednu licenci pro každou pohotovostní řídicí jednotku. Pokud jsou požadované zóny obsazeny nebo pokud bude hovor přerušen jiným prioritnějším hovorem, vytvoří se záznam hovoru, který se pak přehraje později. Musí být možné nakonfigurovat přehrávání hovoru ve všech zónách současně či jednotlivě v různých zónách ihned, jak budou opět dostupné.

Pozdržení hovoru umožňuje vyhnout se riziku vzniku zvukové zpětné vazby. Při pozdržení musí být možné zrušit vysílání chybného nebo neartikulovaného oznámení před jeho přehráním. Do dvou sekund musí být možné zrušit vysílání nahraného pozdrženého hovoru. Během vysílání musí být možné hovor zrušit. Tlačítko klapky na stanici hlasatele lze nakonfigurovat tak, aby zrušilo poslední zahájené vysílání (Zrušit poslední) nebo zrušilo všechna opakování vysílání (Zrušit vše) pozdržených hovorů, nahraných hovorů a nahraných pozdržených hovorů. Licence musí řídicí jednotce systému Bosch PRAESENSA, PRA-SCL nebo PRA-SCS povolit nahrávání a předávání hovorů. Licence musí systému Bosch PRA-LSCRF povolit nahrávání a předávání hovorů.

Dodané součásti

Množství	Součást
1	E-mail s informacemi o aktivaci licence.

Technické specifikace

Podporovaná zařízení	PRA-SCL / PRA-SCS
Počet vyžadovaných licencí pro každou aktivní řídicí jednotku	1
Počet vyžadovaných licencí pro každou pohotovostní řídicí jednotku	1
Počet dostupných rekordérů pro každou řídicí jednotku	8
Počet dostupných přehrávačů pro každou řídicí jednotku	8
Maximální délka zaznamenaného hovoru	1 200 sekund (20 minut)
Maximální délka záznamu	30 minutách
Doba pro zrušení pozdrženého hovoru a zamezení opakovanému vysílání	2 sekundy od ukončení původního hovoru
Doba pro zrušení opakovaného vysílání	Kdykoli během vysílání

Objednací informace

PRA-LSCRF Licence k nahrávání a přesměr. hovorů
 Softwarová licence PRA-LSCRF umožňuje nahrávání a pozdržení hovorů v rámci systému PRAESENSA. Je možné ji instalovat do systému PRA-SCL nebo PRA-SCS.
 Objednací číslo **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen

North America:
 Bosch Security Systems, LLC
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943