

## PRA-LSCRF Лицензия на запись и переадр. вызовов PRAESENSA



- ▶ Лицензия для записи вызовов для автоматического воспроизведения в ранее занятых зонах
- ▶ Функция сдвига по времени для подавления акустической обратной связи благодаря записи вызова и трансляции с задержкой
- ▶ Запись и переадресация до восьми вызовов одновременно
- ▶ Хранение до 30 минут вызовов

На один системный контроллер может быть установлена одна лицензия программного обеспечения PRA-LSCRF, которая позволяет накапливать и сдвигать вызовы по времени в пределах системы PRAESENSA.

Функция накопления вызовов записывает живую речь в рамках вызовов со сдвигом по времени, накопленных вызовов и накопленных вызовов со сдвигом по времени. Затем записанную живую речь можно воспроизвести. Воспроизведение вызова может начинаться еще во время записи сообщения. Можно сохранить до 30 минут живой речи.

Вызовы со сдвигом по времени препятствуют акустической обратной связи, когда вызывная станция и громкоговорители находятся в одной зоне.

Сдвиг по времени также позволяет избежать неправильных или неверно произнесенных объявлений. После объявления у пользователя есть две секунды, чтобы отменить трансляцию вызова до его воспроизведения. Можно настроить клавишу расширения на вызывной станции, чтобы отменить последнюю запущенную трансляцию («Отменить последнее») или отменить все повторы трансляции («Отменить все») вызовов со сдвигом по времени, накопленных вызовов и накопленных вызовов со сдвигом по времени.

### Функции

- Запись живой речи вызовов со сдвигом по времени, накопленных вызовов и накопленных вызовов со сдвигом по времени.

- Можно дождаться, пока все зоны освободятся, чтобы передать вызов, или воспроизвести вызов, как только освободится та или иная зона.
- Запись до 30 минут живой речи.
- Возможность избежать акустической обратной связи при сдвиге вызовов по времени.
- В течение двух секунд после остановки вызова можно отменить трансляцию ошибочного или неправильно произнесенного объявления при вызове со сдвигом по времени или накопленном вызове со сдвигом по времени до его воспроизведения.
- Отмена вызова во время трансляции

### Архитектурные и инженерные характеристики

Лицензия позволяет записывать и перенаправлять вызовы с помощью системного контроллера. Предусмотрена возможность записи до 30 минут вызовов, каждый из которых имеет максимальную продолжительность 1200 секунд. На один контроллер может быть установлена одна лицензия, а для резервирования можно установить одну лицензию на резервный контроллер. Если целевая зона или зоны заняты или вызов прерван другим вызовом с более высоким приоритетом, вызов записывается и воспроизводится позже. Можно настроить воспроизведение вызова для всех зон одновременно или для каждой зоны в отдельности, как только эта зона или зоны снова становятся доступными.

Опция сдвига по времени исключает возможность акустической обратной связи. Благодаря сдвигу по времени можно отменить трансляцию неправильного или ошибочно произнесенного объявления до того, как оно будет

воспроизведено. В течение двухсекундного временного интервала можно отменить накопленный вызов со сдвигом по времени, не транслируя его. Также можно отменить вызов во время трансляции. Можно настроить клавишу расширения на вызывной станции, чтобы отменить последнюю запущенную трансляцию («Отменить последнее») или отменить все повторы трансляции («Отменить все») вызовов со сдвигом по времени, накопленных вызовов и накопленных вызовов со сдвигом по времени.

Лицензия на запись и переадресацию вызовов используется с системными контроллерами Bosch PRAESENSA PRA-SCL или PRA-SCS. Должна использоваться лицензия на запись и переадресацию вызовов Bosch PRA-LSCRF.

### Информация для заказа

#### **PRA-LSCRF Лицензия на запись и переадр. вызовов**

Лицензия ПО PRA-LSCRF позволяет накапливать и сдвигать вызовы по времени в пределах системы PRAESENSA. Ее можно установить на PRA-SCL или PRA-SCS

Номер заказа **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Сообщение электронной почты с информацией об активации лицензии.

### Технические характеристики

Вспомогательные устройства	PRA-SCL / PRA-SCS
Количество лицензий, необходимых для действующего контроллера	1
Количество лицензий, необходимых для резервного контроллера	1
Количество регистраторов, доступных на один контроллер	8
Количество проигрывателей, доступных на один контроллер	8
Максимальная продолжительность записанного вызова	1200 секунд (20 минут)
Максимальная продолжительность записи	через 30 мин.
Время для отмены вызова со сдвигом по времени во избежание повторного воспроизведения	2 секунды после окончания исходного вызова
Время для отмены воспроизведения трансляции	В любой момент во время трансляции

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)