

Painel de parede tudo-em-um Plena

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Controlo remoto para a unidade tudo-em-um Plena PLN-6AIO240
- ▶ Encaminhamento e controlo de volume da música ambiente
- ▶ Selecção remota de quatro entradas de fonte de música
- ▶ Entrada de microfone/linha remota
- ▶ Alimentado através da unidade tudo-em-um Plena

O painel de parede Plena PLN-4S6Z é utilizado para controlar a selecção de fonte, a selecção de zona e o volume da unidade tudo-em-um Plena PLN-6AIO240 a partir de uma localização remota, além de aceitar uma fonte de microfone ou de música.

Generalidades (sistema)

O painel de parede é ligado à unidade tudo-em-um Plena PLN-6AIO240 através de um cabo Cat-5 padrão. O comprimento máximo do cabo é 600 m. Os botões do painel de parede têm a mesma função que os botões correspondentes do painel frontal da unidade tudo-em-um. O design e a cor do painel de parede são discretos e enquadram-se em qualquer decoração. Concebidos para optimização da facilidade de instalação, do funcionamento e da fiabilidade.

Funções

Controlo de zona remota e fonte de música

Seis zonas e quatro fontes de entrada de música seleccionadas a partir de um local remoto. O botão de activação na parte frontal do painel de parede remoto pode ser premido para assumir o controlo remoto instantâneo da selecção da música e do volume principal.

Indicadores

O estado ON de cada zona e a fonte de música seleccionada são indicados através de um LED.

Ligações e definições

É possível ligar o painel de parede de forma fácil e rápida a uma unidade tudo-em-um Plena, utilizando um cabo Cat-5 e conectores RJ45. Não é necessária configuração.

Controlo e indicadores

Lado frontal:

- Botões de selecção para seis zonas com chamada geral
- Botão de selecção de fonte de música
- Controlo de volume principal
- Botão de activação
- Nível de controlo para entrada de áudio local

Interligações

- Conector XLR para microfone
- Conector estéreo de 3,5 mm para fonte de música
- Conector RJ45 (no interior do painel de parede)

Certificados e Aprovações

Segurança	CEI/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Ambiente	EN 50581
E.U.A.	UL 60065 FCC, Parte 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick
Região	Certificação
Europa	CE

Planeamento**Controlo remoto**

O painel de parede pode ser fixado a uma parede ou superfície plana utilizando os orifícios no suporte de montagem de parede. É alimentado a partir da unidade tudo-em-um Plena e utiliza um único cabo Cat-5 para interligação até 600 m, a partir da unidade tudo-em-um. Não é necessária configuração.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de parede tudo-em-um
1 m	Cabo Cat-5 com fichas RJ45

Especificações Técnicas**Especificações eléctricas**

Fonte de alimentação	
Gama de tensões	24 Vdc, alimentados pelo amplificador ligado
Consumo de corrente (típico)	< 50 mA
Conector	1 tomada RJ45 (no interior do painel de parede)

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 pol.)
Peso	Aprox. 0,6 kg (1,3 lb)

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	< 95% (sem condensação)

Como encomendar**Painel de parede tudo-em-um Plena**

Controlo remoto com fios para a unidade tudo-em-um Plena com entradas de áudio locais.

N.º de encomenda **PLN-4S6Z**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com