

RADION-fjernbetjening

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



- ▶ Vand- og støvafvisende
- ▶ Til-, frakoblings- og overfaldsfunktioner
- ▶ Tildelt pr. bruger til nøjagtig rapportering af til-/frakoblingssignaler
- ▶ LED-indikator
- ▶ Programmerbare knapper (kun tilgængelige på modellen med 4 knapper)

Trådløs RADION fra Bosch giver den rækkevidde, skalerbarhed og enestående batteritid, der er nødvendig for at sikre pålidelig ydeevne og overlegen kvalitet. Avanceret diagnostik og mulighed for registrering af flere enheder gør installation og vedligeholdelse enkel og omkostningseffektiv. Med en komplet række af periferienheder tilbyder RADION fleksibilitet til praktisk taget ethvert anvendelseskrav.

Systemoversigt

RADION keyfob giver dig mulighed for at til- og frakoble sikkerhedssystemet eller sende en overfaldsalarm. Da den er programmeret med en unik kode, virker hver model udelukkende med dit kompatible sikkerhedssystem. På versionen med fire knapper kan de to knapper programmeres til at udføre yderligere funktioner.

Funktioner

Overfaldsalarm

Fjernbetjeningen sender en overfaldskode til dit overvågningsfirma, hvis dit sikkerhedssystem er programmeret til det. Tryk samtidig på både låse- og åbne-knappen i mindst 600 millisekunder for at sende en overfaldsalarm.

LED-indikator

LED-indikatoren blinker for at vise, at der er sendt et signal til dit sikkerhedssystem.

Programmerbare knapper

Fjernbetjeningen kan programmeres til at styre yderligere enheder i dit beskyttede område. Der er to indstillingsknapper til rådighed.

Vand- og støvafvisende

Kabinettet er designet til at modstå støv og være vandafvisende.

Krypteret transmission

RADION-fjernbetjening med synkroniseret kryptering er udstyret med øget immunitet til at afspille angreb og yder endnu mere pålidelig systemsikkerhed.



Bemærk

Fjernbetjening med kryptering kræver brug af RADION-modtagere med firmware versionerne, der er beskrevet i afsnittet **Kompatible modtagere**

Certificering og godkendelser

Område	Certifikat
USA	UL 1023: Tyverialarmenheder, private ANSI/SIA CP-01-2010 (RFKF-FB-A/RFKF-TB-A/RFKF-FBS-A/RFKF-TBS-A)
Europa	CE EU-direktiv (EMC) 2004/108/EC Svagstrømsdirektiv (LVD) 2006/95/EC Radioudstyr og telekommunikationsudstyr (R&TTE) 1999/5/EC EN50131-1 EN50131-3 EN50131-6 Grad 2 Miljøklasse II
Australien	RCM

Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker	
Australien	RCM	[RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Tyskland	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Europa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
	EN50131-1	EN-ST-000164 [RFKF-TB, RFKF-TBS]
	EN50131-3	EN-ST-000165 [RFKF-FB, RFKF-FBS]
Belgien	INCERT	B-509-0071/a [RADION RFKF-FB, RFKF-TB]
USA	UL	[RFKF-TB-A, RFPB-SB-A, RFPB-TB-A]
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz
Canada	IC	1249A-RWSSFT [RFDW-SM-A, RFDW-RM-A, RFBT-A, RFUN-A, RFKF-A, RFRP-A, RFPR-12-A, RFPR-C12-A, RFSM-A, RFPB-TB-A, RFPB-SB-A, RFKF-FB-A, RFKF-TB-A, RFIN-A, RFGB-A]
Brasilien	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]
	ANATEL	4349-13-1855 [RFKF-FB-A]

Bemærkninger om installation/konfiguration

Anbefalede batterier

Følgende batterityper anbefales for korrekt drift af din fjernbetjening: Duracell DL2032, Varta CR2032 eller Panasonic CR2032.

Tekniske specifikationer

Egenskaber

Dimensioner	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm (2,51" x 1,40" x 0,51")
-------------	---

Strømforsyning

Strøm/spænding	Et CR2032-litiumbatteri, 3 VDC
Batterilevetid	Op til 5 år

Miljøforhold

Temperatur	Funktionelt interval: -10° C til +49° C (+14° F til +120° F) Kun UL: 0° C til +49° C (+32° F til +120° F) Kun EN 50130-5 klasse II: -10° C til 40° C (+14° F til +104° F)
Relativ fugtighed	Op til 93% ikke-kondenserende
Frekvens	433,42 MHz
Anvendelse	Beregnet til indendørs brug.



Bemærk

All RFKF-FBS/RFKF-TBS-type fjernbetjening (inkl. versionerne -A og -CHI) inkluderer synkroniseret kryptering og er kun kompatible med RADION-modtagere, der har følgende firmwareversioner eller højere.

Varemærker

Alle navne på hardware- og softwareprodukter, der er brugt i dette dokument er sandsynligvis registrerede varemærker og skal behandles i henhold hertil.

Bestillingsoplysninger

RFKF-FB (433,42 MHz)

Trådløs fjernbetjening med fire knapper Til brug i Europa, Afrika og Australien.
Bestillingsnummer **RFKF-FB**

Repræsenteres af:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com