

# RADION-paniklarm

www.boschsecurity.se



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Vatten- och dammtålig
- ▶ Skickar paniklarm från användaren för unik identifiering
- ▶ Versioner med en knapp eller två knappar, minskar falska aktiveringar
- ▶ Upp till 5 års batterilivslängd
- ▶ Övervakning finns för låg batterinivå och borttagning från övervakade områden

Trådlös RADION från Bosch erbjuder den räckvidd, skalbarhet och exceptionella batterilivslängd som krävs för att säkerställa tillförlitliga prestanda och överlägsen kvalitet. Avancerad diagnostik och flera alternativ för registrering av enheter gör att installation och underhåll är lätt och kostnadseffektivt. Med ett komplett sortiment av kringutrustning erbjuder RADION flexibilitet för praktiskt taget vilka användningskrav som helst.

## Systemöversikt

RADION panic är en trådlös, enknapps-, eller tvåknappssändare som skickar en paniklarmsignal till övervakningssystemet. Varje sändare är programmerad med en unik kod som gör att de enskilda sändarna kan identifieras i systemet.

## Funktioner

RADION panic skickar panikkodsinformation om en eller båda knappar trycks in i mer än 600 millisekunder.

### Vatten- och dammtålig

Höljet är konstruerat för att stå emot damm och vara vattenavvisande.

## Övervakning

RADION-panikknappar skickar övervakningsinformation till RADION-mottagare. När du är ansluten till en kompatibel centralapparat från Bosch med användardefinierad övervakning för paniklarm, får centralapparaten en varning om mottagaren inte har mottagit övervakningsinformation från en tilldelad fjärrkontroll inom övervakningsintervallet.



### Obs

Centralapparaten måste vara konfigurerad för att övervaka dessa enheter för att upptäcka borttagning av enheten från det övervakade området.

## Lysdiod

Lysdioden blinkar för att visa att en signal skickas till säkerhetssystemet

## Certifikat och godkännanden

Region	Certifikat	
USA	UL 1023 – systemenheter för inbrottslarm i hemmet SIA CP-01:2010	
Europa	EN50131-1	

  

Region	Certifiering	
Australien	RCM	[RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Europa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
USA	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC	1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brasilien	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]

## Installations-/konfigurationsanteckningar

### Rekommenderade batterier

Följande batterityper rekommenderas för att fjärrkontrollen ska fungera korrekt: Duracell DL2032, Varta CR2032 eller Panasonic CR2032.

## Delar som medföljer

Mängd	Komponent
1	Panikknapp
1	Litiumbatteri (CR2032) knappcellsbatteri
1	Installationsguide

## Tekniska specifikationer

### Egenskaper

Mått	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm 2,51 in x 1,40 in x 0,51 in
------	--

### Ström

Effekt/spänning	Ett CR2032 litiumbatteri, 3 VDC
Batterilivslängd	Upp till 5 år

### Miljöspecifikationer

Temperatur	0°C till +49°C (+32°F till +120°F)
Relativ luftfuktighet	Upp till 93% icke-kondenserande
Frekvens	433,42 MHz
Använd	Avsedd för inomhusbruk.

## Kompatibilitet

Mottagare	B810 (kompatibel med RFPB-SB-A, och endast RFPB-TB-A)
-----------	---

### Varumärken

Alla produktnamn på maskin- och programvaror som används i detta dokument är sannolikt registrerade varumärken och ska behandlas som sådana.

## Beställningsinformation

### RFPB-SB (433,42 MHz)

Trådlös, enknapps paniklarm. För Europa, Afrika och Australien.

Ordernummer **RFPB-SB**

### RFPB-SB-A (433,42 MHz)

Trådlös, enknapps paniklarm. För Nord- och Sydamerika.

Ordernummer **RFPB-SB-A**

### RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)

Trådlös, enknapps paniklarm. Endast för Kina.

Ordernummer **RFPB-SB-CHI**

### RFPB-TB (433,42 MHz)

Trådlös, tvåknapps paniklarm. För Europa, Afrika och Australien.

Ordernummer **RFPB-TB**

### RFPB-TB-A (433,42 MHz)

Trådlös, tvåknapps fjärrkontroll. För Nord- och Sydamerika.

Ordernummer **RFPB-TB-A**

### RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)

Trådlös, tvåknapps paniklarm. Endast för Kina.

Ordernummer **RFPB-TB-CHI**

### Hårdvarutillbehör

#### RFAC-BC-3

Bälteshållare för RADION paniksändare och fjärrkontroll. Inkluderar fäste med klämma, två skruvar och säker låsmutter, och kommer i 3-pack.

Ordernummer **RFAC-BC-3**

#### RFAC-LY-10

Halssnodd till RADION paniksändare och fjärrkontroll. 10 halssnoddar individuellt förpackade i plastpåsar.

Ordernummer **RFAC-LY-10**

**Representeras av:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com