

4998113948 SmartKey Leser mit Tastatur



Die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit erfüllt die Funktion einer Eingabeeinheit und einer SmartKey Codetastatur in einem Gerät.

Zur Scharf-/Unscharfschaltung wird erst der SmartKey Schlüssel eingesetzt, anschließend erfolgt die Eingabe des Benutzercodes.

Funktionen

Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt wie bei einer Eingabeeinheit + einer Codetastatur. Bei Bedarf kann die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit in Kombination mit einer Eingabeeinheit betrieben werden. Die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit kann auch als autonome Codetastatur eingesetzt werden.



Der Leser für den SmartKey Schlüssel befindet sich in der Mitte des Gerätes (von außen nicht sichtbar). Zur Bedienung halten Sie den SmartKey Schlüssel in die Mitte der Smartkey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit im Abstand von max. 2 cm. Die Codetastatur in Verbindung mit der Eingabeeinheit ermöglicht eine Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage erst nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination an der Codetastatur.

- ▶ Eingabeeinheit (EE) mit Tastatur für SmartKey-Schalteinrichtung
- ▶ Zwei-Faktor-Authentifizierung durch Kombination von kontaktloser Eingabeeinheit (EE) und PIN-Code
- ▶ Hohe Sicherheit durch „Challenge & Response“-Verfahren
- ▶ LED und Summer liefern Systemstatus und Betriebsinformationen

Zur Scharf-/Unscharfschaltung wird erst der SmartKey Schlüssel eingesetzt, anschließend erfolgt die Eingabe des Benutzercodes.

Wird eine Person unter Bedrohung gezwungen, die Einbruchmeldeanlage unscharf zu schalten, kann über die Codetastatur ein Stiller Alarm (Überfallalarm) abgesetzt werden. Die Codetastatur kann sowohl auf Putz als auch unter Putz montiert werden (außerhalb des gesicherten Bereichs).

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	SmartKey family

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	SmartKey-Eingabeeinheit (EE) mit Tastatur
1	Befestigungszarge und -schrauben
1	Kabel
1	Installationshinweise

Technische Daten

Elektrisch

Betriebsspannung (VDC)	12 VDC – 15 VDC
------------------------	-----------------

Summer

Betriebsspannung (VDC)	3 VDC – 15 VDC
Maximale Stromaufnahme in mA	13

Anzeige Stromaufnahme in mA

LED grün	20
LED gelb	20
LED rot	2

Mechanisch

Farbe	Weiß
Anschlussstyp	6-polig, geschirmt, festvergossen
Kabellänge (m)	6 m
Gewicht (g)	600 g
Abmessungen (H x B x T) (cm) Ohne Jalousien	8 cm x 8 cm x 4 cm
Abmessungen (H x B x T) (cm) mit Jalousien	8 x 8 x 6,5 cm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C – 60 °C
Lagertemperatur (°C)	-25 °C – 60 °C
Umweltklasse (EN 50130-5)	III
Schutzart	IP65

Bestellinformationen**4998113948 SmartKey Leser mit Tastatur**

berührungsloser Leser für SmartKey Schlüssel und Benutzercodeeingabe

Bestellnummer **4998113948** | **4.998.113.948**

4998113951 SmartKey Leser, Ersatzfolie

zum Austausch der Folientastatur oder der Sichtblende für die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit

Bestellnummer **4998113951** | **4.998.113.951**

Zubehör**IUI-SKKPAC SmartKey Leser, Blenden, VdS-C**

zum stabileren und größeren Sichtschutz für die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit
Bestellnummer **IUI-SKKPAC** | **4.998.149.197**

F01U511348 SmartKey, 3 Schlüssel mit Sicherungsk.

3 x SmartKey Schlüssel und Sicherungskarte
Bestellnummer **F01U511348** | **F.01U.511.348**

F01U511349 SmartKey, 1 Schlüssel, Zusatz

1 x zusätzlicher SmartKey Schlüssel für IUI-SKK-3S Key-Set

Bestellnummer **F01U511349** | **F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, Standardschlüssel

1 x SmartKey Schlüssel ohne Sicherungskarte

Bestellnummer **F01U511350** | **F.01U.511.350**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com