

# Ház falra szereléshez

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Felületre szerelt, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rackszekrénybe szerelhető változatban
- ▶ Moduláris rendszer

A falra szerelhető házak különféle kivitelben, többféle alkalmazáshoz kaphatók. Felületre szerelt vagy különböző szerelési mélységű, akár teljesen falba süllyesztett változatban, valamint 482,6 mm-es (19") rackszekrénybe is felszerelhetők. A moduláris rendszer révén a szerelvény könnyen bővíthető.

## Funkciók

### Házak kivitele és kombinációi

Alapegységként kétféle falra szerelhető ház kapható:

- HCP 0006 A (6 modulhoz) vagy
- HBC 0010 A (10 modulhoz)

A házak egy, a vezérlőközpont alapelemeként szolgáló, kezelő- és kijelzőegységgel ellátott központvezérlő (MPC) befogadására alkalmasak.

A HCP 0006 A és a HBC 0010 A alapházak az egyedi kívánalmaknak megfelelően a következő berendezésekkel bővíthetők:

- HBE 0012 A moduláris bővítőház további 12 modulhoz, 2 x 12 V/28 Ah akkumulátorhoz
- PSS 0002 A vagy PSB 0004 A tápegységhez kiegészítő tápegységekhez és 12 V/28 Ah akkumulátorokhoz
- DIB 0000 A keretes szerelésű elosztódoboz.

### A berendezés alkalmazási korlátai

Felszerelési lehetőségek és maximális mennyiségek:

- Modulok
- Központi sínek (kicsi: PRS 0002 A, nagy: PRD 0004 A)

Háztípus	Modulok	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Felszerelési lehetőségek és maximális mennyiségek:

- MPC kezelő- és kijelzőegység központvezérlővel
- Szünetmentes tápegységek
- Akkuk

Háztípus	MPC	Tápegységek	Akkuk
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

A DIB 0000 A keretes szerelésű elosztódobozt elosztósínnel szerelték fel, és sorkapcsok elhelyezésére szolgál.

### Szerelési típusok

A felszerelés többféle módon is történhet:

- Felületszerelt
- Változó szerelési mélységű süllyesztve szerelés (akár teljesen falba süllyeszthető)
- Szerelés 482,6 mm-es (19") rackszekrénybe.

Felületszerelés esetén a házakat közvetlenül a falfelületre szerelik. Az összes többi szerelési típushoz különleges szerelőkészletre van szükség.

A házak előre kialakított kábelbevezető nyílásokkal rendelkeznek.

A falra szerelhető házba csak a 12 V/28 Ah akkumulátorok építhetők be.

### Szerelés 482,6 mm-es (19") rackszekrénybe

Minden falra szerelhető házhoz FRK 0019 A szerelőkészletre van szükség.

### Elülső ajtók

A házak áttetsző elülső ajtókkal is elláthatók. A házak ütésálló műanyagból készültek, és kétféle méretben, bal vagy jobb oldali zárral szerelve kaphatók.

Ház típus	Elülső ajtós, jobb oldali zárral	Elülső ajtós, bal oldali zárral
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- Az összes ház három, előre kialakított kábelbevezető nyílással rendelkezik (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- A kábelkivezető nyílásokat a felszerelés előtt kell kialakítani.
- A tűzjelző központ összeszerelését és üzembe helyezését tiszta, száraz beltéri helyen kell elvégezni.

### Műszaki adatok

#### Mechanikai jellemzők

Ház anyaga	Acéllemez, festett
Ház színe	Palaszürke, RAL 7015 Előlap: antracitszürke, RAL 7016
Méretetek	
• HCP 0006 A	Kb. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A és HBE 0012 A	Kb. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Kb. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A és DIB 0000 A	Kb. 267 x 440 x 149 mm
Tömeg	

• HCP 0006 A	Kb. 12,5 kg
• HBC 0010 A és HBE 0012 A	Kb. 17 kg
• PSB 0004 A	Kb. 11,4 kg
• PSS 0002 A és DIB 0000 A	Kb. 6,4 kg

### Rendelési információk

#### HCP 0006 A Ház, 6 modulós, falra szerelhető

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **HCP 0006 A**

#### HBC 0010 A Ház, 10 modulós, falra szerelhető

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **HBC 0010 A**

#### HBE 0012 A Bővítőház, falra szerelhető

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **HBE 0012 A**

#### PSS 0002 A Tápegység háza, kicsi, fali

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **PSS 0002 A**

#### PSB 0004 A Tápegység ház, nagy, fali

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **PSB 0004 A**

#### DIB 0000 A Elosztódoboz

felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez

Rendelési szám **DIB 0000 A**

#### Tartozékok

##### FRK 0019 A Szerelőkészlet 19"-es szekrényhez, fali

Falra szerelhető házakhoz

Rendelési szám **FRK 0019 A**

##### FDT 0000 A Ajtó jobb oldali zárral, keretre szerelt

Jobb oldali zárral

Rendelési szám **FDT 0000 A**

##### FDT 0003 A Ajtó bal oldali zárral, keretre szerelt

Bal oldali zárral

Rendelési szám **FDT 0003 A**

##### FDT 0001 A Jobb oldali ajtózárral, fali konzol

Jobb oldali zárral

Rendelési szám **FDT 0001 A**

##### FDT 0002 A Bal oldali ajtózárral, fali konzol

Bal oldali zárral

Rendelési szám **FDT 0002 A**

**Bemutatta:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com