

Alloggiamenti per montaggio a parete

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 482,6 mm
- ▶ Sistema modulare

Gli alloggiamenti sono disponibili in vari modelli per tutte le applicazioni possibili. Possono essere installati nelle varianti con montaggio su superficie o ad incasso, con profondità di installazione variabile nel montaggio ad incasso, nonché in rack da 482,6 mm. Il sistema modulare facilita l'espansione della struttura.

Funzioni

Design e combinazioni degli alloggiamenti

Sono disponibili due alloggiamenti con montaggio a parete come unità di base:

- HCP 0006 A (per 6 moduli) o
- HBC 0010 A (per 10 moduli)

Tali alloggiamenti possono contenere un'unità operativa e display MPC con unità di controllo come elemento centrale del pannello di controllo.

Gli alloggiamenti di base HCP 0006 A e HBC 0010 A possono essere estesi in modo personalizzato con le seguenti attrezzature:

- HBE 0012 A alloggiamento espansioni modulari per 12 moduli aggiuntivi, 2 batterie 12 V/28 Ah
- Alloggiamenti per l'alimentazione PSS 0002 A or PSB 0004 A per l'aggiunta di alimentatori e batterie 12 V/28 Ah
- DIB 0000 A scatola di distribuzione, installazione su telaio.

Limiti apparecchiature

Opzione di installazione e numero massimo di:

- Moduli
- Binari centrale (piccolo: PRS 0002 A, grande: PRD 0004 A)

Tipo di alloggiamento	Moduli	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Opzione di installazione e numero massimo di:

- Unità operativa e display MPC con unità di controllo
- Alimentatori UPS
- Batterie

Tipo di alloggiamento	MPC	Alimentatori	Batterie
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah

HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

La scatola di distribuzione DIB 0000 A, montaggio a cornice, è dotata di un binario distributore e viene utilizzata per installare le morsettiere.

Tipi di installazione

Sono possibili vari tipi di installazione:

- Montaggio superficiale
- Montaggio superficiale con varie profondità di installazione (fino al montaggio ad incasso)
- Installazione in rack da 19".

Con montaggio su superficie, gli alloggiamenti vengono montati direttamente sulla parete. Tutti gli altri tipi di installazioni richiedono speciali kit per il montaggio. Gli alloggiamenti dispongono di passacavi già predisposti.

Solo le batterie 12 V/28 Ah possono essere integrate negli alloggiamenti con montaggio a parete.

Installazione in rack da 19"

Ciascun alloggiamento per il montaggio a parete richiede un kit di installazione FRK 0019 A.

Sportelli anteriori

Gli alloggiamenti possono inoltre essere dotati di sportelli anteriori trasparenti. Gli alloggiamenti sono realizzati in plastica resistente e sono disponibili in due formati, dotati ognuno di chiusura sul lato sinistro o destro.

Tipo di alloggiamento	Sportello anteriore, chiusura a destra	Sportello anteriore, chiusura a sinistra
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Note di installazione/configurazione

- Tutti gli alloggiamenti dispongono di passacavi già predisposti con i tre diametri più comuni (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Le aperture predisposte per il cablaggio devono essere create con attenzione.
- L'assemblaggio e la messa in funzione della centrale antincendio devono essere effettuati in un luogo interno pulito e asciutto.

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Materiale alloggiamento	Lamiera d'acciaio, verniciato
Colore alloggiamento	Grigio lavagna, RAL 7015 Lato anteriore: grigio antracite, RAL 7016
Dimensioni	
• HCP 0006 A	Circa 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A e HBE 0012 A	Circa 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Circa 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A e DIB 0000 A	Circa mm x 440 x 149 mm
Peso	
• HCP 0006 A	Circa 12,5 kg
• HBC 0010 A e HBE 0012 A	Circa 17 kg
• PSB 0004 A	Circa 11,4 kg
• PSS 0002 A e DIB 0000 A	Circa 6,4 kg

Informazioni per l'ordinazione

HCP 0006 A Alloggiamento 6 moduli, a parete

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Alloggiamento 10 moduli, a parete

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Alloggiamento estensione, a parete

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Custodia alimentazione, piccola, parete

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Alloggiamento alimentaz., parete grande

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Scatola di distribuzione

per il montaggio su superficie, ad incasso o installazione in rack da 19"
Numero ordine **DIB 0000 A**

Accessori

FRK 0019 A Kit di installazione rack 19", a parete

Per alloggiamento con montaggio a parete

Numero ordine **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Sportello, chiusura a destra, telaio

Chiusura lato destro

Numero ordine **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Sportello chiusura a sinistra, a telaio

Chiusura lato sinistro

Numero ordine **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Serratura porta destra, parete

Chiusura a destra

Numero ordine **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Serratura porta sinistra, parete

Chiusura a sinistra

Numero ordine **FDT 0002 A**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com