

# Carcase pentru montare pe perete

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Tehnică pentru o viață



- ▶ Cu montare la suprafață, montare încastrată sau instalare în rasteluri de 482,6 mm (19")
- ▶ Sistem modular

Carcasele cu montare pe perete sunt disponibile în diverse variante de design, pentru toate aplicațiile posibile. Acestea pot fi instalate ca variante cu montare la suprafață sau încastrată, cu adâncimi de montare variabile, până la încastrarea în perete, ca și în rasteluri de 482,6 mm (19"). Sistemul modular facilitează extinderea unității.

## Funcții

### Variante de design și combinații

Două carcase pentru montarea pe perete sunt disponibile ca unitate de bază:

- HCP 0006 A (pentru 6 module) sau
- HBC 0010 A (pentru 10 module)

Aceste carcase pot adăposti o unitate de comandă și afișare MPC cu controler de panou ca element central al panoului de control.

Pentru a satisface cerințele individuale, carcasa de bază HCP 0006 A și HBC 0010 A se pot extinde cu următoarele echipamente:

- HBE 0012 A Carcasă de extensie modulară pentru 12 module suplimentare, 2 baterii x 12 V/28 Ah
- PSS 0002 A sau PSB 0004 A Carcase cu sursă de alimentare pentru surse de alimentare suplimentare și baterii 12 V/28 Ah
- DIB 0000 A Cutie de distribuție, cu montare pe cadru.

### Limite de echipare

Opțiunea de instalare și numărul maxim de:

- Module
- Șine de montaj (mici: PRS 0002 A, mari: PRD 0004 A)

Tipul de carcasă	Module	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Opțiunea de instalare și numărul maxim de:

- Unitate de comandă și afișare MPC cu controler de panou
- Surse de alimentare UPS
- Baterii

Tipul de carcasă	MPC	Surse de alimentare	Baterii
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah

PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Cutia de distribuție DIB 0000 A, cu montare pe cadru, este echipată cu o șină de distribuție și este utilizată pentru a instala reglete de borne.

### Tipuri de instalare

Sunt posibile diverse tipuri de instalare:

- Montare pe suprafață
- Montare încastrată cu adâncimi de instalare variabile (până la încastrarea în perete)
- Instalare pe rasteluri de 482,6 mm (19").

La montarea pe suprafață, carcasa este montată direct pe perete. Toate celelalte tipuri de instalare necesită seturi de montare speciale.

Carcasa are inele preformate de trecere pentru cabluri.

Doar bateriile de 12 V/28 Ah pot fi integrate în carcasa cu montare pe perete.

### Instalare pe rasteluri de 482,6 mm (19")

Fiecare carcasă cu montare pe perete necesită un kit de instalare FRK 0019 A.

### Uși frontale

Carcasa poate fi, de asemenea, echipată cu uși frontale transparente. Carcasele sunt fabricate din material plastic rezistent la impact și sunt disponibile în două dimensiuni, fiecare având un zăvor pe stânga sau pe dreapta.

Tipul de carcasă	Ușă frontală, zăvor pe partea dreaptă	Ușă frontală, zăvor pe partea stângă
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

### Note despre instalare/configurare

- Toate carcasa au inele preformate de trecere pentru cabluri, cu cele trei cele mai întâlnite diametre (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Fantele preformate pentru direcționarea cablurilor trebuie să fie realizate cu grijă.
- Asamblarea și funcționarea panoului de incendiu trebuie să aibă loc într-un spațiu interior curat și uscat.

### Specificații tehnice

#### Specificații mecanice

Material carcasă	Tablă din oțel, vopsită
Culoare carcasă	Gri ardezie, RAL 7015 Față: gri antracit, RAL 7016
Dimensiuni	

• HCP 0006 A	Aprox. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A și HBE 0012 A	Aprox. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Aprox. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A și DIB 0000 A	Aprox. 267 x 440 x 149 mm
Greutate	
• HCP 0006 A	Aprox. 12,5 kg
• HBC 0010 A și HBE 0012 A	Aprox. 17 kg
• PSB 0004 A	Aprox. 11,4 kg
• PSS 0002 A și DIB 0000 A	Aprox. 6,4 kg

### Informații pentru comandă

**HCP 0006 A Carcasă 6 module, montare pe perete** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **HCP 0006 A**

**HBC 0010 A Carcasă 10 module, montare pe perete** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **HBC 0010 A**

**HBE 0012 A Carcasă de extindere, montare pe perete** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **HBE 0012 A**

**PSS 0002 A Carcasă cu sursă de alimentare, mică, pe perete** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **PSS 0002 A**

**PSB 0004 A Carcasă cu sursă de alimentare, mare, pe perete** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **PSB 0004 A**

**DIB 0000 A Cutie de distribuție** pentru montare la suprafață, montare încastrată sau instalarea în rasteluri de 482,6 mm (19")  
Număr comandă **DIB 0000 A**

---

**Accesorii**

**FRK 0019 A Kit de instalare pentru rasteluri de 19",  
montare pe perete**

Pentru carcase cu montare pe perete

Număr comandă **FRK 0019 A**

---

**FDT 0000 A Ușă, zăvor dreapta, montare pe cadru**

Zăvor partea dreaptă

Număr comandă **FDT 0000 A**

---

**FDT 0003 A Zăvor ușă stânga, montare pe cadru**

Zăvor partea stângă

Număr comandă **FDT 0003 A**

---

**FDT 0001 A Zăvor ușă, dreapta, montare pe perete**

Zăvor partea dreaptă

Număr comandă **FDT 0001 A**

---

**FDT 0002 A Zăvor ușă, stânga, montare pe perete**

Zăvor partea stângă

Număr comandă **FDT 0002 A**

---

**Reprezentat de:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com