

Maleta de carga LBB 4560/xx

www.boschsecurity.com



- ▶ Pueden albergar 56 receptores de bolsillo
- ▶ Dispositivo de alimentación eléctrica universal para utilizarlo en todo el mundo
- ▶ Recarga rápida en 1 hora y 45 minutos

Las unidades de carga se utilizan para cargar y almacenar los receptores de bolsillo INT-RXxx.

Funciones

Controles e indicadores

- Interruptor de encendido/apagado
- Indicación del estado de carga de los receptores de bolsillo

Interconexión

- Entrada de alimentación con función de conexión en bucle; enchufe europeo macho y hembra
- 56 contactos de carga. Compatible con receptores de bolsillo INT-RXxx

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación	De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía	300 W (56 receptores en carga)
Consumo de energía (en espera)	17 W (sin ningún receptor en la unidad de carga)

Especificaciones mecánicas

Montaje	
LBB 4560/50	Tornillos y conectores para el montaje en pared incluidos
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	
LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 in)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 in)
Peso sin incluir receptores	
LBB 4560/00	15,5 kg (34 lb)
LBB 4560/50	11,2 kg (25 lb)
Peso (incluidos los 56 receptores)	
LBB 4560/00	22,3 kg (49 lb)
LBB 4560/50	18,0 kg (40 lb)
Color	Carbón y gris

Información para pedidos

LBB4560/00 Maleta de carga para 56x LBB4540

Maleta de carga Integrus para receptores de bolsillo, para uso portátil.

Número de pedido **LBB4560/00**

LBB4560/50 Bastidor de carga para 56x LBB4540

Bastidor de carga Integrus para receptores de bolsillo, para instalaciones fijas.

Número de pedido **LBB4560/50**

LBB4560/00-JP Maleta de carga para 56x LBB4540

Maleta de carga Integrus para receptores de bolsillo, para uso portátil. Versión japonesa.

Número de pedido **LBB4560/00-JP**

LBB4560/50-JP Bastidor de carga para 56x LBB4540

Bastidor de carga Integrus para receptores de bolsillo, para instalaciones fijas. Versión japonesa.

Número de pedido **LBB4560/50-JP**

LBB4560/00-US Maleta de carga para 56x LBB4540

Maleta de carga Integrus para receptores de bolsillo, para uso portátil. Versión para EE. UU.

Número de pedido **LBB4560/00-US**

LBB4560/50-US Bastidor de carga para 56x LBB4540

Bastidor de carga Integrus para receptores de bolsillo, para instalaciones fijas. Versión para EE. UU.

Número de pedido **LBB4560/50-US**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com