

B10R Gabinete, médio, vermelho

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Facilidade de instalação dos suportes plásticos para montagem dos módulos compatíveis
- ▶ Feito de aço laminado a frio com acabamento vermelho fosco para aplicações contra incêndio
- ▶ Posições de montagem de fácil acesso para transformadores opcionais
- ▶ Perfurações para o Anunciador Externo B46 opcional (somente para o B465)

O Gabinete médio para painel de controle B10R é um gabinete vermelho feito de aço laminado a frio com 1,0 mm de espessura (bitola 20). Abriga diversos módulos e painéis de controle Bosch. O gabinete armazena uma bateria de 18 Ah ou duas baterias (de até 7 Ah).

É compatível com os seguintes acessórios:

- **Conjunto de fechadura e chave D101.** Conjunto de fechadura padrão com uma chave fornecida. Usa a chave sobressalente D102 (nº 1358).
- **Tamper D110.** Tamper de rosca que serve em todos os gabinetes. Fornecidas em embalagens com duas unidades.
- **ICP-EZTS Tamper duplo.** Combinação de Tamper com um circuito cabeado para saídas adicionais de Tamper.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
EUA	UL	[D8108A, D8108AH, D8109, D8109G, D8109H, D8109L, B8103, D8103, B12, B10, B10R, B11, B11R
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	FDNY-CoA	6307
Canadá	ULC	[D8108A, D8108AH, D8109, D8109G, D8109H, D8109L, B8103, D8103, B12, B10, B10R, B11, B11R

Notas de instalação/configuração

Compatibilidade

Dispositivos	B465 Conetix Universal Dual Path Communicator B46 Anunciador Externo D101 Conjunto de chave e fechadura ICP-EZTS Tamper duplo D110 Chave Tamper
--------------	---

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Gabinete
1	Pacote de hardware
1	Manual de instalação

Especificações técnicas**Propriedades**

Dimensões	356 mm x 318 mm x 76 mm (14 pol. x 12,5 pol. x 3 pol.)
Material	Aço laminado a frio de 1,0 mm (bitola 20)
Cor	Vermelho

Considerações ambientais

Considerações de instalação	Montagem em ambientes internos e secos.
-----------------------------	---

Informações sobre pedidos**B10R Gabinete, médio, vermelho**

Gabinete de aço vermelho. Aceita uma fechadura opcional e chave Tamper.

Número do pedido **B10R**

Acessórios**D101 Bloqueio e ajuste de tecla do gabinete**

Conjunto de fechadura de corpo curto com uma chave fornecida. Usa a chave sobresalente D102 (#1358).

Número do pedido **D101**

ICP-EZTS Chave de tamper duplo

Combinação de Tamper com um laço para mais saídas Tamper.

Número do pedido **ICP-EZTS**

D110 Chave antivolação para gabinete, 2pç

Chave antivolação parafusada que se adapta a todos os gabinetes. Remetida em embalagens de duas.

Número do pedido **D110**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com