

BIS ACE Offline Doors 4.9.1



BIS Offline Doors 是 BIS Access Engine 的選用擴充功能。本功能可安全有效地設定程式並管理一組門鎖，且門鎖不必持續維持上線狀態。

系統概觀

應用區域

離線鎖定系統非常適合用來控制不需要或無法持續上線的門禁，其適用的場合如下：完全上線系統的成本太高，但是傳統硬體的鎖和鑰匙系統又缺乏彈性時。

離線鎖定系統通常用於有大量的門需要個別門禁管制的場所，例如旅館、學生宿舍、學校和醫院。

可完全避免更換遺失或遭竊鑰匙的高成本，因為此系統可以快速地重新編程，以拒絕任何被宣告遺失的卡片，進而讓該卡片無法使用。

使用方式

在離線鎖定系統中，門的授權會儲存在使用者卡片中。在門口出示使用者卡片時，內建離線讀卡機會判斷此卡片目前是否已被授權開啟這個門，並且相對應地啟動鎖芯。為了提供額外的安全性，卡片上的授權通常僅限於特定的期間內。一旦過了這段期間，授權就會自動失效。門終端機會藉由使用系統卡片編程和重新編程。系統卡片和使用者卡片連同其授權和時間限制，都是由 BIS Access Engine 內的特殊對話框以及底下所列之註冊讀卡機重新編程的卡片所定義。

BIS Offline Doors 擴充模組已整合到 Building Integration System (BIS) 4.2 和更高版本的 Access Engine 中，並由 Access Engine 加以管理。

功能

離線鎖定系統包含軟體、硬體和配件。此硬體是由 Bosch 合作夥伴在公開市場上免費提供。軟體授權會啟用 BIS 和 ACE 中的許多對話框。

- ▶ 能夠控制及管理未持續上線的門來擴充您的 BIS Access Engine。
- ▶ 享受集中化門禁管理的優點，而不需要負擔專用網路的成本。
- ▶ 從各種相容的鎖芯和門配件中選擇。

軟體：

- BIS 和 BIS Access Engine (ACE) 中有提供設定對話框。
- BIS 和 ACE 是訂購離線鎖定系統的必備條件。

硬體：

- 註冊讀卡機。請參閱底下支援的讀卡機清單。
- 安裝在門配件中的終端機。

配件：

- 用來初始化門終端機及更新門禁授權的系統卡片。
- 用來進入系統內的門的使用者卡片。

安裝/設置注意事項

限制	值
基本授權中的門數	25
擴充授權中的門數	25
離線門數上限	65000
門群組數上限	1024
時間模式數量上限	16
特殊日期數量上限	10
特殊期間數量上限	2

讀卡機技術	支援的 PegaSys 註冊讀卡機 (韌體版本)
MIFARE DESFire	DELTA 10x0 MD (69970)

讀卡機技術	支援的 PegaSys 註冊讀卡機 (韌體版本)
	僅限 BT
MIFARE classic	DELTA 7020 MF (69720 / 69916)
LEGIC advant	DELTA 10x0 LA (69920) 僅限 BT
LEGIC prime	DELTA 7020 LE (69633 / 69916)
HITAG1	DELTA 7020 HI1 (69462 / 69916)

離線元件	韌體
門配件	MIFARE V2.1.5 LEGIC V1.9.2 HITAG V4.6B
電子鎖芯	MIFARE V2.2.15 LEGIC V2.3.5 HITAG V1.6.1
鎖扣裝置	MFP16x_1.42、HW202.a90

技術規格

請參閱相應版本 BIS 基本套件的規格。

訂購資訊

BIS-FACE-OFFL49 離線基本套件授權

BIS ACE 離線門禁基本套件的授權。僅在某些國家/地區提供。

訂單號碼 **BIS-FACE-OFFL49 | F.01U.395.621**

BIS-XACE-25OF49 25 扇離線門授權

額外 25 扇 BIS ACE 離線門的授權。僅在某些國家/地區提供。

訂單號碼 **BIS-XACE-25OF49 | F.01U.395.622**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com