

DCNM-FMICB Einbau-Mikrofontastenfeld

DICENTIS



Das Mikrofontastenfeld wird über eine Steuerungsinterface an die Einbaubaseeinheit (DCNM-FBD) angeschlossen und kann mit anderen Einheiten verbunden werden.

Funktionen

- Das Mikrofon verfügt über eine LED-Leiste, die folgende Zustände anzeigt:
 - Rot: Das Mikrofon ist aktiv.
 - Grün: Der Teilnehmer wurde zur Warteliste hinzugefügt.
 - Weiß: „Sprechen möglich“-Funktion.

Verbindungen

- Steuerungsinterface über RJ12 zu DCNM-FBD und anderen Einheiten.
- Stromversorgungs- und Steuerungsinterface zu DCNM-FMCP.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-FMICB Einbaumikrofontastenfeld

Technische Daten

Mechanisch

Montageart	In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung
------------	---

- ▶ Auch erhältlich in individuellen Farben, Holz-, Stein- oder Metalldesigns
- ▶ Ansprechendes und modernes Design
- ▶ „Sprechen möglich“-Funktion in der LED-Leiste

	und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren
Abmessungen (H x B x T) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Gewicht (g)	43 g
Gewicht (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Betriebstemperatur (°C)	5 °C – 45 °C
Betriebstemperatur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	23 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FMICB Einbau-Mikrofontastenfeld

Einbaumikrofontastenfeld.

Bestellnummer **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Dienstleistungen

EWE-DCNMFP-IW 12 Mon Garantieverl DICENTIS

Flush Panel

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-DCNMFP-IW**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com