

DCNM-LPP-PE Dla uczestnika Premium wieczysta DICENTIS



DCNM-LPP-PE to licencja wieczysta na uczestnika, która umożliwia korzystanie z pakietu funkcji Premium.

Zawiera funkcje umożliwiające głosowanie i tłumaczenie ustne oraz wiele mechanizmów identyfikacji.

Za pomocą pakietu DICENTIS Software Suite menedżer może szybko przygotować spotkanie i łatwo nim zarządzać.

Aby zwiększyć maksymalną liczbę uczestników spotkania, należy zamówić dodatkowe licencje. Oprogramowanie jest objęte roczną umową serwisową.

Funkcje

Uczestnicy

Funkcje dostępne dla uczestników za pośrednictwem urządzeń konferencyjnych:

- Rejestracja obecności za pomocą identyfikatora
- Automatyczne wybieranie preferowanego języka w słuchawkach po zalogowaniu
- Automatyczne wybieranie preferowanego języka interfejsu użytkownika po zalogowaniu
- Przesyłanie wniosków o zabranie głosu (jeśli mają prawo do tego)
- Głosowanie (jeśli mają prawo do tego)
- Pominięcie kolejki (jeśli mają uprawnienia VIP)
- Wystosowanie priorytetowego wezwania, np. do przewodniczącego (jeśli mają prawo do tego)

Menedżer przygotowujący spotkanie

Menedżer przygotowujący spotkanie ma następujące funkcje:

- ▶ Licencja wieczysta na uczestnika
- ▶ Pakiet funkcji Premium do głosowania, tłumaczenia ustnego i innych opcji
- ▶ Łatwe i skuteczne przygotowywanie spotkań i zarządzanie nimi
- ▶ W zestawie roczna umowa serwisowa na oprogramowanie

- Tworzenie profili z preferowanymi ustawieniami języka interfejsu użytkownika i języka w słuchawkach
- Przygotowanie spotkań w zakresie:
 - Program
 - Tryb identyfikacji
 - Ustawienia kworum
 - Odwołania do dokumentów przechowywanych w systemach zarządzania dokumentami (DMS)
- Przypisywanie uczestnikom:
 - Prawo do zabierania głosu, głosowania i pierwszeństwa
 - Głos ważony albo zwykły w głosowaniu
 - Preferowane miejsca
- Przygotowywanie list wniosków dotyczących punktów porządku obrad
- Ustawianie trybu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad. Obsługiwane są następujące tryby dyskusji:
 - Otwarta automatyczna
 - Otwarta ręczna
 - Odpowiedź
 - Kto pierwszy, ten lepszy
 - Aktywacja głosem
 - Jednocześnie może być otwartych do 25 mikrofonów
 - W kolejce może znajdować się do 200 uczestników

- W kolejce odpowiedzi może znajdować się do 200 uczestników
- Mikrofon może zostać automatycznie wyłączony po 30 sekundach ciszy
- Konfiguracja licznika czasu wypowiedzi na każdą turę pozwala równomiernie rozdzielać czas wypowiedzi i zwiększyć efektywność spotkania
- Konfigurowalne wyświetlanie kolejki – możesz zdecydować, czy kolejka ma być widoczna dla uczestników
- Skonfiguruj domyślne ustawienia głosowania:
 - Zbiór odpowiedzi
 - Ustawienia większości
 - Ustawienia wyświetlania
 - Wyniki indywidualne/grupowe
 - Suma wyników

Menedżer zarządzający spotkaniem

Menedżer zarządzający spotkaniem ma następujące funkcje:

- Kontrola spotkania i programu za pomocą aplikacji Meeting
- Obsługa rund głosowań za pomocą aplikacji Meeting i zdefiniowanie numeru referencyjnego, tematu i opisu rundy głosowania
- Zarządzanie dyskusjami za pomocą aplikacji Meeting lub konfigurowalnego układu synoptycznego w mechanizmach sterowania synoptycznego DICENTIS Webserver

Menedżer opracowujący wyniki spotkania

Menedżer opracowujący wyniki spotkania ma następujące funkcje:

- Dostęp do raportu ze spotkania z frekwencją i wynikami głosowania; Raport ze spotkania i wyniki głosowania zawierają informacje umożliwiające wykrycie manipulacji
- Dostęp do wyników głosowania przechowywanych w oddzielnych plikach

Tłumacz ustny

Tłumacz ustny ma następujące funkcje:

- Tłumaczenie języka wystąpienia na 1 ze 100 języków obsługiwanych przez system DICENTIS
- Tłumaczenie języka z innego tłumaczenia na 1 ze 100 języków obsługiwanych przez system DICENTIS
- Wybór odpowiednich słuchawek lub zestawu słuchawkowego dla uzyskania optymalnego dźwięku i ochrony słuchu
- Konfiguracja preferowanych języków wprowadzania

Technik

Technik ma następujące funkcje:

- Konfiguracja ustawień audio:
 - 2 wejścia i wyjścia analogowe
 - 2 wejścia i wyjścia Dante
 - 2 wejścia i wyjścia OMNEO
 - Korektor wzmocnienia dźwięku
 - Korektor głośnika urządzenia delegata
- Konfiguracja dźwięku na głośniku delegata
- Konfiguracja miejsc:
 - Do wniosków o zabranie głosu
 - Do uczestników z priorytetem
 - Do uczestników VIP
 - Do głosowania
 - Do identyfikacji
 - Do wyboru języka
 - Do wykorzystania przez 2 uczestników
- Konfiguracja stanowiska tłumaczy przy użyciu pulpitu tłumaczy:
 - Przydzielanie miejsc do kabin
 - Przydzielanie języków do pulpitu
- Konfiguracja układu synoptycznego do sterowania mikrofonem
- Konfiguracja wyświetlaczy w sali do wyświetlania informacji o spotkaniu, porządku obrad, głosowaniu i dyskusji
- Konfiguracja udostępniania prezentacji na wyświetlaczu w sali, urządzeniu multimedialnym i pulpicie tłumacza z wyjściem wideo
- Konfiguracja przełączania kamery i obrazu wideo pod kątem wyświetlania osób zabierających głos

Wyświetlacz

Wyświetlacz może realizować następujące funkcje:

- Sterowanie kamerami ONVIF, Panasonic i Sony w celu przechwytywania obrazu osoby lub osób zabierających głos
- Sterowanie przełącznikami wideo TvOne CorioMatrix i Kramer MV6 SDI w celu wyświetlania jednej osoby zabierającej głos
- Sterowanie matrycą wideo opartą na protokole IP z lepszym przetwarzaniem obrazu obejmującym nakładanie nazw oraz dzielenie ekranu, obraz w obrazie lub układanie obrazu w mozaikę w celu wyświetlania jednej lub więcej osób zabierających głos
- Wyświetlanie informacji o spotkaniu i porządku obrad
- Wyświetlanie informacji o obecności, w tym kworum
- Wyświetlanie informacji o głosowaniu, większości oraz wynikach indywidualnych i łącznych

Systemy zewnętrzne

Systemy zewnętrzne mogą realizować następujące funkcje:

- Przygotowuj i kontroluj spotkania za pomocą interfejsu API środowiska .NET
- Sterowanie spotkaniem za pomocą protokołu konferencyjnego opartego na technologii WebSocket

Uwaga: Interfejs API środowiska .NET i protokół konferencyjny są obsługiwane przez dokumentację i aplikację demonstracyjną. Dołączony kod źródłowy ułatwia wdrożenie i weryfikację. Dostępne są sterowniki dla systemów AMX i Extron.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do aktywacji licencji.

Parametry techniczne

Licencja

Data końca licencji	Wieczysta
Umowa na utrzymanie oprogramowania	1 rok po aktywacji

Wymagania systemowe

W tej sekcji wymieniono wymagania minimalne dla każdego elementu systemu.

Komputer, na którym mają działać usługi systemu DICENTIS, musi spełniać następujące minimalne wymagania:

System operacyjny	Windows Server 2022
CPU Mark	>= 10 000
Pamięć RAM	16 GB
Wolne miejsce na dysku twardym	50 GB
Karta sieciowa	1 GB na sieć DICENTIS 1 GB na połączenie internetowe

Uwaga: moc procesora jest mierzona za pomocą testu Mark, ponieważ zapewnia on bardziej niezawodne wyniki testu niż tylko w obrębie rodziny procesora:

- dostępnych jest wiele różnych marek i rodzin procesorów
- procesor przeznaczony do laptopów nie jest tak wydajny jak procesor przeznaczony do komputerów stacjonarnych, mimo że są z rodziny i7
- nowsze wersje tego samego procesora są szybsze niż starsze wersje

Aby sprawdzić wynik testu Mark procesora.

1. Przejdź do strony https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
2. W polu tekstowym CPU Name (Nazwa procesora) wprowadź nazwę procesora (na przykład i7-12700)
3. Wynik testu procesora będzie widoczny w kolumnie CPU Mark (na przykład i7-12700 ma wynik 31114)

Można też wyczyścić pole tekstowe Nazwa procesora i posortować kolumnę CPU Mark, by wyświetlić np. procesory z wynikiem powyżej 7000.

Informacje do zamówień

DCNM-LPP-PE Dla uczestnika Premium wieczysta

Licencja wieczysta na uczestnika z funkcjami identyfikacji, głosowania i tłumaczenia.

Numer zamówienia **DCNM-LPP-PE | F.01U.411.285**

Opcje oprogramowania

DCNM-LPSMA-PE SMA na 1 cz. DCM-LPx-PE, 1 rok

Licencja umożliwia przedłużenie umowy na utrzymanie oprogramowania o 1 rok. Wymagana jedna licencja na jednego uczestnika.

Numer zamówienia **DCNM-LPSMA-PE | F.01U.415.155**

DCNM-LDANTE Licencja na 1 system Dante

Niniejsza licencja na oprogramowanie umożliwia wysyłanie lub odbieranie strumieni multicast audio po protokole Dante.

Numer zamówienia **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

DCNM-LPAPP-PE Wieczysta aplikacja uczestnika

Licencja dodatkowa dla systemów z planem licencji Perpetual. Zwiększa liczbę uczestników, którzy mogą korzystać z aplikacji uczestnika Participant.

Numer zamówienia **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>