

DCNM-LPP-PE Участник Premium, бессрочно DICENTIS



DCNM-LPP-PE — это бессрочная лицензия участника, включающая пакет функций Premium. Она позволяет использовать функции голосования и перевода, а также несколько вариантов идентификации.

Оператор совещания может легко и эффективно готовить и проводить совещания, используя мощный пакет программного обеспечения DICENTIS.

Максимальное количество участников, которые могут присоединиться к совещанию, можно расширить, заказав дополнительные лицензии. Данное программное обеспечение включает соглашение на техническую поддержку ПО на один год.

Функции

Участники

На конференц-устройствах участники могут:

- Зарегистрировать свое присутствие посредством идентификации
- Воспользоваться автоматическим выбором предпочтительного языка наушников после входа в систему
- Воспользоваться автоматическим выбором языка интерфейса пользователя после входа в систему
- Подавать запросы на выступление при наличии соответствующих прав
- Участвовать в голосованиях при наличии соответствующих прав
- Обходить очередь при наличии VIP-прав

- ▶ Бессрочная лицензия участника
- ▶ Пакет функций Premium для голосования, перевода и другие возможностей
- ▶ Простая и эффективная подготовка и проведение совещания
- ▶ Включено соглашение на техническую поддержку ПО на один год

- Осуществлять приоритетный вызов, например председателя, при наличии прав приоритета

Менеджер совещания, проводящий подготовку совещания

Для подготовки совещания менеджер совещания может:

- Создавать профили с предпочтительным языком пользовательского интерфейса и наушников
- Осуществлять подготовку следующих аспектов:
 - Повестка дня
 - Режим идентификации
 - Настройки кворума
 - Ссылки на документы, хранимые в системах управления документами (DMS)
- Назначать участников совещаний со следующими характеристиками:
 - Права обсуждения, голосования и приоритета
 - Права голосования, в том числе с весом голоса
 - Предпочтительные места
- Осуществлять подготовку списков запросов для пунктов повестки дня
- Задать режим дискуссии для каждого пункта повестки дня. Поддерживаются следующие режимы дискуссии:
 - Открытый, автоматический
 - Открытый, вручную
 - Ответ

- «Первым вошел — первым вышел»
- Голосовая активация
- Одновременно может быть включено до 25 микрофонов
- В очереди может находиться до 200 участников
- В очереди ответов может находиться до 200 участников
- Микрофон может автоматически отключаться через 30 секунд молчания
- Настройка таймера выступления по очереди для равномерного распределения времени выступлений и повышения эффективности совещания
- Настраиваемое отображение очереди: возможность выбрать, должна ли очередь быть видимой для участников
- Настраивать параметры голосования по умолчанию:
 - Набор ответов
 - Параметры большинства
 - Настройки отображения
 - Индивидуальные/групповые результаты
 - Общие результаты

Менеджер совещания, управляющий совещанием

При управлении совещаниями менеджер совещания может:

- Управлять совещанием и повесткой дня с помощью приложения Meeting
- Управлять сессиями голосования с помощью приложения Meeting и задавать регистрационный номер, тему и описание сессии голосования
- Управлять дискуссиями с помощью приложения Meeting или настраиваемой синоптической схемы веб-сервера DICENTIS

Менеджер совещания, обрабатывающий результаты совещания

При обработке результатов менеджер совещания может:

- Получать доступ к отчету о совещании с результатами присутствия и сессий голосования; Отчет о совещании и результатах голосования содержит информацию для обнаружения несанкционированного использования
- Получать доступ к результатам голосования, сохраненным в виде отдельных файлов

Переводчик

Переводчик может:

- Переводить с рабочего языка на 1 из 100 языков, поддерживаемых системой DICENTIS
- Переводить с другого языка переводчика на 1 из 100 языков, поддерживаемых системой DICENTIS
- Выбирать подходящие наушники или гарнитуру для оптимального качества звука и защиты слуха
- Настраивать предпочтительные входные языки

Технический специалист

Технический специалист может:

- Настраивать параметры звука:
 - 2 аналоговых входа и выхода
 - 2 входа и выхода Dante
 - 2 входа и выхода OMNEO
 - Эквалайзер для выходной мощности усиления звука
 - Эквалайзер для устройств участников
- Настраивать звук громкоговорителей участников
- Настраивать места:
 - Права на запросы на выступление
 - Приоритет
 - VIP
 - Голосование
 - Идентификация
 - Выбор языка перевода
 - Использование 2 участниками
- Настраивать рабочие места переводчиков с помощью пультов переводчика:
 - Назначение мест кабинам
 - Назначение языков пультам
- Настраивать синоптическую схему для управления микрофонами
- Настраивать схему табло конференц-зала для отображения информации о совещании, повестке дня, голосовании и обсуждениях
- Настраивать вывод презентации на табло конференц-зала, мультимедийном устройстве и пульте переводчика с помощью видеовыходов
- Настраивать переключение камеры и видео для отображения активных выступающих на табло конференц-зала

Табло конференц-зала

Табло конференц-зала может использоваться в следующих целях:

- Управление камерами ONVIF, Panasonic и другими камерами для захвата изображения активного выступающего или выступающих
- Управление видеокоммутаторами TvOne CorioMatrix и Kramer MV6 SDI для отображения одного выступающего

- Управление видеоматрицей на основе протокола IP с помощью расширенных функций обработки видео, таких как наложение имени, функция разделения экрана, и режимы «картинка в картинке» и «мозаика» для отображения одного или нескольких выступающих
- Отображение информации о совещании и о повестке дня
- Отображение информации о присутствии, в том числе о кворуме
- Отображение информации о голосовании, большинстве и индивидуальных и общих результатах

Сторонние системы

Системы сторонних производителей могут использоваться в следующих целях:

- Подготовка и проведение совещаний с помощью API .NET
- Управление совещаниями заседаниями с помощью протокола Conference на основе WebSocket

Примечание: Использование API .NET и протокола Conference сопровождается документацией и демонстрационными приложениями, включая исходный код для облегчения реализации и тестирования. Доступны драйверы для устройств AMX и Extron.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Сообщение электронной почты с информацией об активации лицензии.

Технические характеристики

Лицензия

Срок действия лицензии	Бессрочная
Соглашение на техническое сопровождение	1 год после активации

Системные требования

В этом разделе приведены минимальные требования для каждого компонента системы. Минимальные требования к ПК, на котором выполняются службы системы DICENTIS:

Операционная система	Windows Server 2022
CPU Mark	>= 10000

ОЗУ	16 Гб
Свободное пространство на диске	50 Гб
Карта Ethernet	1 Гб для сети DICENTIS, 1 Гб для подключения к Интернету

Примечание. Мощность процессора измеряется оценкой CPU Mark, поскольку это более надежный критерий, чем семейство процессоров.

- В продаже имеется множество процессоров различных брендов и семейств.
- Процессор, предназначенный для ноутбука не такой мощный, как процессор для стационарного ПК, хотя оба могут принадлежать семейству i7.
- Более поздние версии того же процессора работают быстрее, чем более старые версии.

Для проверки оценки CPU Mark процессора выполните следующие действия.

1. Перейдите по ссылке: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
2. Введите наименование процессора (например, i7-12700) в текстовом поле CPU Name (Наименование ЦП)
3. Посмотрите оценку CPU Mark в столбце CPU Mark (Оценка ЦП) (например, i7-12700 имеет оценку 31114)

Кроме того, можно очистить текстовое поле CPU Name (Наименование ЦП) и отсортировать столбец CPU Mark (Оценка ЦП), чтобы узнать, у каких процессоров данный показатель превышает, например, 7000.

Информация для заказа

DCNM-LPP-PE Участник Premium, бессрочно

Бессрочная лицензия участника с функциями идентификации, голосования и перевода.
Номер заказа **DCNM-LPP-PE | F.01U.411.285**

Дополнительное программное обеспечение DCNM-LPSMA-PE SMA для 1 участника, DCNM-LPx-PE, 1г

Эта лицензия на программное обеспечение позволяет продлить соглашение на техническое сопровождение на один год. Для каждого участника требуется 1 лицензия.

Номер заказа **DCNM-LPSMA-PE | F.01U.415.155**

DCNM-LDANTE Лицензия ПО на 1 поток Dante

Эта лицензия на программное обеспечение позволяет отправлять или получать многоадресные аудиопотоки Dante.

Номер заказа **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

DCNM-LPAPP-PE Приложение участника, бессрочно

Дополнительные лицензии для систем с бессрочной лицензией. Увеличивает количество участников, которые могут использовать приложение Participant. Номер заказа **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>