

# DCNM-LPUP-P1Y 참가자에게 선불 얼티메이트 프로 제공

## DICENTIS



DCNM-LPUP-P1Y 참석자 기반 연간 선불 라이센스 플랜은 참석자를 위한 Ultimate 기능 팩을 지원합니다.

여기에는 다양한 식별 옵션과 함께 고급 투표 및 통역 기능을 활성화하는 모든 기능이 포함됩니다. 참석자는 참석자 애플리케이션을 회의 장치의 확장 기능으로 사용하여 발언 요청, 투표 등의 중요한 기능을 제어하고 회의와 관련된 멀티미디어 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.

회의 관리자는 강력한 DICENTIS 소프트웨어 제품군을 사용하여 쉽고 효과적인 방법으로 회의를 준비하고 관리할 수 있습니다.

추가 라이센스를 주문하여 회의에 참여할 수 있는 최대 참석자 수를 늘릴 수 있습니다.

이 라이센스 설정을 사용하는 시스템에서는 원격으로 참석자 1명이 참여할 수 있습니다<sup>1</sup>.

선불 라이센스를 주문하여 라이센스를 매년 연장해야 합니다. 정기적인 소프트웨어 업데이트도 포함됩니다.

### 기능

#### 참석자

회의 장치에서 참석자는 다음이 가능합니다.

- 식별을 통해 참석을 등록할 수 있음
- 로그인 시 선호하는 헤드폰 언어가 자동으로 선택됨
- 로그인 시 사용자 인터페이스 언어가 자동으로 선택됨
- 발언 요청 권한이 있는 경우 발언을 요청할 수 있음
- 투표 권한이 있는 경우 투표에 참여할 수 있음
- VIP 권한이 있는 경우 대기열을 건너뛸 수 있음
- 우선 순위 권한(예: 의장)이 있는 경우 우선 순위 호출을 요청할 수 있음
- 이 라이센스에 기반한 시스템을 통해 원격으로<sup>1</sup> 참석자 1명이 참여할 수 있습니다. 하이브리드 추가 기능 라이센스를 추가하여 원격 참석자 수를 늘릴 수 있습니다. 참석자 라이센스의 수는 회의에 참가할 수 있는 참석자의

- ▶ 1년 참석자 기반 선불 라이센스
- ▶ 투표, 통역 및 참석자 애플리케이션에 대한 표준 액세스를 위한 최고의 기능 팩
- ▶ 회의 관리자를 위한 쉽고 효과적인 회의 준비 및 관리
- ▶ 원격으로 참석자 1명 참여 가능<sup>1</sup>
- ▶ 정기적인 소프트웨어 업데이트를 통한 최적의 안정성, 성능 및 보안 제공

수와 동일합니다. 하이브리드 추가 기능 라이센스의 수와 참석자 라이센스 세트에 포함된 1개를 합하면 원격으로 참여할 수 있는 참석자의 수가 정해집니다.

참석자 애플리케이션에서 참석자는 다음을 할 수 있습니다.

- 사용자 이름 및 비밀번호, PIN 또는 DICENTIS 회의 장치를 통해 쉽게 로그인
- 로그인 시 원하는 사용자 인터페이스 언어 선택
- 발언 중인 발언자의 라이브 비디오 시청
- 발언 요청 제출
- 투표
- 투표 결과 확인
- 참석자와 부재자 목록 확인
- 의사 일정 항목 보기
- 의사 일정 항목에 연결된 문서 및 파일 열기
- 수신 프리젠테이션 스트림 보기

참석자 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 제품 카탈로그의 DCNM-LPAPP-PE 참석자 애플리케이션 데이터시트를 참조하십시오.

#### 회의를 준비하는 회의 관리자

회의 준비를 위해 회의 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 선호하는 UI 및 헤드폰 언어로 프로필을 생성할 수 있음
- 다음 사항으로 회의 준비:
  - 의제
  - 식별 모드
  - 정족수 설정
- 다음 사항으로 회의 참석자 지정:
  - 토론, VIP 및 우선 순위 권한

- 가중 투표 및 정기 투표 권한
- 선호하는 좌석
- 의제 항목에 대한 요청 목록 준비
- 의제 항목별로 토론 모드 설정. 다음 토론 모드가 지원됩니다.
  - 자동 열기
  - 수동 열기
  - 응답
  - 선입 선출
  - 음성 활성화
  - 최대 25개의 마이크를 동시에 오픈할 수 있음
  - 최대 200명의 참석자가 대기열에 있을 수 있음
  - 최대 200명의 참석자가 응답 대기열에 있을 수 있음
  - 30초 동안 발언이 없으면 마이크가 자동으로 꺼질 수 있음
  - 발언 시간을 고르게 배분하고 회의를 효율적으로 진행하기 위해 발언 차례마다 발언 타이머 구성
  - 구성 가능한 대기열 표시 - 대기열을 참석자에게 표시할지 여부를 결정할 수 있음
- 기본 투표 설정 구성:
  - 답변 세트
  - 과반수 설정
  - 디스플레이 설정
  - 개별/그룹 결과
  - 총 결과
- 다양한 투표 설정으로 회의별 투표 준비:
  - 번호, 주제 설명 및 문서나 웹 사이트에 대한 직접 링크
  - 답변 세트
  - 과반수 설정
  - 디스플레이 설정
  - 개별/그룹 결과
  - 총 결과
- 회의별 언어 및 통역 설정 정의:
  - 인터랙 및 오버라이드 설정
  - 천천히 말하기 기능
  - 구성 가능한 통역사 장치 버튼
  - 통역사 헤드폰 또는 헤드셋

### **회의를 관리하는 회의 관리자**

회의 관리를 위해 회의 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 회의 애플리케이션을 사용하여 회의 및 의제 제어
- 회의 애플리케이션을 사용하여 투표 관리 및 투표의 참조 번호, 주제, 설명 정의
- 준비된 투표 관리
- 회의 애플리케이션 또는 DICENTIS 웹 서버 시놉틱 제어의 구성 가능한 시놉틱 레이아웃을 사용하여 토론 관리

- 통역 관리:
  - 어떤 부스와 데스크가 어떤 언어를 전달하고 어떤 소스 언어로부터 제공하는지 확인
  - 마이크를 끄거나 다양한 출력 언어 간 전환하여 통역사 지원
  - 천천히 말하기 알림 수신

### **회의 결과를 처리하는 회의 관리자**

결과 처리를 위해 회의 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 참석자 및 투표 결과가 포함된 회의 보고서에 액세스 회의 보고서 및 투표 결과에는 변조를 감지할 수 있는 정보가 포함됨
- 별도 파일로 저장된 투표 결과에 액세스

### **통역사**

통역사는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 플로어 언어를 DICENTIS 시스템에서 지원하는 100개 언어 중 1개 언어로 통역
- 다른 통역사 언어를 DICENTIS 시스템에서 지원하는 100개 언어 중 1개 언어로 통역
- 최적의 오디오 및 청력 보호를 위해 올바른 헤드폰 또는 헤드셋 선택
- 선호하는 입력 언어 구성
- 선호하는 입력 언어 구성
- 다음에 대한 보조 버튼 구성:
  - 천천히 말하기 기능
  - 헤드폰 선택
  - 시계/타이머
  - 언어 개요
  - 프리젠테이션/비디오 모드
- 천천히 말하기 요청

### **기술자**

기술자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 오디오 설정 구성:
  - 2개의 아날로그 입력 및 출력
  - 2개의 Dante 입력 및 출력
  - 2개의 OMNEO 입력 및 출력
  - 사운드 강화 이퀄라이저
  - 델리게이트 장치 라우드스피커 이퀄라이저
- 델리게이트 라우드스피커에서 오디오 구성
- 좌석 구성:
  - 발언 요청 권한
  - 우선 순위
  - VIP
  - 투표
  - 식별
  - 언어 선택
  - 참석자 2명 사용

- 통역사 장치를 사용하여 통역사 좌석 구성:
  - 부스에 좌석 배정
  - 데스크에 언어 배정
- 회의 애플리케이션을 사용하여 통역사 설정 구성:
  - 부스와 데스크
  - 인터랙 및 오버라이드 설정
  - 자동 릴레이 설정
  - 출력 언어
  - 천천히 말하기
  - 통역사 장치 버튼
  - 통역사 헤드폰 또는 헤드셋
- マイ크 제어를 위한 시놉틱 레이아웃 구성
- 회의, 의제, 투표 및 토론 정보를 표시하도록 회의장 디스플레이 레이아웃 구성
- 비디오 출력 기능이 있는 회의장 디스플레이, 멀티미디어 장치 및 통역사 장치에 프레젠테이션 공유 구성
- 회의장 디스플레이에 활성 발언자를 표시하도록 카메라 및 비디오 전환 구성

## 회의장 디스플레이

- 회의장 디스플레이는 다음 용도로 사용할 수 있습니다.
- ONVIF, Panasonic 및 Sony 카메라를 제어하여 활성 발언자 한 명 또는 여러 명의 이미지 캡처
  - TvOne CorioMatrix 및 Kramer MV6 SDI 비디오 스위처를 제어하여 1명의 발언자 표시
  - 이름 오버레이, 분할 화면, PIP(화면 속 화면), 모자이크와 같은 향상된 비디오 처리로 IP 비디오 기반 비디오 매트릭스를 제어하여 1명 이상의 발언자 표시
  - 회의 및 의제 정보 표시
  - 정족수를 포함한 참석자 정보 표시
  - 투표 정보, 과반수 및 개인, 총 결과 표시

## 타사 시스템

타사 시스템은 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

- .NET API를 사용하여 회의 준비 및 제어
  - WebSocket 기반 회의 프로토콜을 사용하여 회의 제어
- 참고:** .NET API 및 회의 프로토콜은 구현 및 검증을 용이하게 하는 소스 코드가 포함된 문서 및 데모 애플리케이션에서 지원됩니다. AMX 및 Extron에 사용할 수 있는 드라이버가 있습니다.

## 원격 통역

원격 통역 기능:

- 통역사가 회의실에 있는 것처럼 언어를 제공하기 위해 원격 통역 시스템을 활성화하는 인터페이스입니다.
- 참고:** 이 인터페이스는 .NET API 및 WebSocket 기반 회의 프로토콜로 사용할 수 있습니다.
- 부스 및 데스크 정보 지원
  - 소스 및 대상 언어 지원
  - 자동 릴레이 기능 지원
  - 천천히 말하기 기능 지원

## 포함된 부품

| 수량 | 구성 요소                |
|----|----------------------|
| 1  | 라이센스 활성화 정보가 포함된 이메일 |

## 기술 사양

### 라이센스

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 라이센스 종료 날짜            | 활성화 후 1년  |
| 소프트웨어 유지 보수 업데이트      | 포함        |
| 하이브리드 회의 <sup>1</sup> | 참석자 1명 포함 |
| 참석자 애플리케이션 사용         | 포함        |

1 - 하이브리드 회의는 일부 국가에서 사용할 수 있으며 데이터 보호 계약에 동의한 후에만 활성화됩니다. 자세한 내용은 현지 판매 조직에 문의하십시오.

## 시스템 요구사항

이 섹션에는 시스템의 각 부분에 대한 최소 요구 사항이 나열되어 있습니다.

DICENTIS 시스템에서 서비스를 실행하는 컴퓨터의 최소 PC 요구 사항은 다음과 같습니다.

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 운영체제      | Windows Server 2022               |
| CPU 표시    | >= 10000                          |
| RAM       | 16GB                              |
| 디스크 여유 공간 | 50GB                              |
| 이더넷 카드    | DICENTIS 네트워크용 1GB<br>인터넷 연결용 1GB |

**참고:** 프로세서의 전력은 해당 제품이 다음 프로세서 제품군보다 더 안정적인 벤치마크 점수를 제공하기 때문에 CPU 표시 점수로 측정됩니다.

- 다양한 프로세스 브랜드와 제품군을 사용할 수 있습니다.
- 노트북용 프로세서는 데스크톱용 프로세서만큼 강력하지 않습니다.(예: 둘 다 i7일 경우).
- 최신 버전의 동일 프로세서가 기존 버전보다 속도가 더 빠릅니다.

## 프로세서의 CPU 표시 점수를 확인하려면

- [https://www.cpubenchmark.net/CPU\\_mega\\_page.html](https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html)로 이동합니다.
- CPU 이름 텍스트 상자에 프로세서(예: i7-12700)를 입력합니다.
- CPU 표시 열에 CPU 표시 점수(예: i7-12700 점수 31114)가 있는지 확인합니다.

또는 텍스트 상자 CPU 이름을 지우고 CPU 표시 열을 정렬한 다음 예를 들어, 7000점을 초과하는 프로세스를 확인할 수 있습니다.

## 주문 정보

### DCNM-LPUP-P1Y 참가자에게 선불 얼티메이트 프로 제공

참석자 기반 연간 선불 라이센스이며, 비하이브리드 및 하이브리드 회의를 위한 식별, 연장 투표 및 통역 기능을 제공합니다.

주문 번호 **DCNM-LPUP-P1Y | F.01U.411.288**

## 소프트웨어 옵션

### DCNM-LDANTE 단테 스트림 1개용 라이센스

이 소프트웨어 라이센스로 Dante 멀티캐스트 오디오 스트림을 전송하거나 수신 할 수 있습니다.

주문 번호 **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**



<https://www.boschsecurity.com>