

DICENTIS Ladegerät für 5 Akkus

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Gleichzeitiges Laden von maximal 5 Akkus
- ▶ Individuelle Anzeige der Ladekapazität für Akku
- ▶ Vollständige Aufladung in weniger als 3 Stunden
- ▶ Stromversorgung mit automatischer Bereichswahl, 100–240 VAC
- ▶ Netzspannungsanschlüsse/Durchschleifverbindung

Dieses Ladegerät kann gleichzeitig bis zu 5 Akkus (DCNM-WLIION) aufladen. Der Ladezustand jedes Akku wird von einzelnen Ladekapazitäts-LEDs angezeigt. Die Akkus können im Ladegerät gelassen werden, wenn sie vollständig geladen sind. Dies hat keinen Einfluss auf den Ladezustand und die Lebensdauer der Akkus. Das Ladegerät ist für die Wandmontage vorgesehen.

An die Durchschleifbuchse kann nur eine begrenzte Anzahl an Ladegeräten geschaltet werden, sodass sie von demselben Netzanschluss versorgt werden.

- Maximal 2 Ladegeräte können in Reihe geschaltet werden für Regionen mit 100 - 127 50, 60 - 10A. Hertz.
- Maximal 5 Ladegeräte können bei 10 A in Reihe geschaltet werden für Regionen mit 220–240 VAC, 50–60 Hz.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Fünf Individuelle Akku Anzeigen der LED-Ladekapazitäten.
- LED-Anzeige für Hauptstromversorgung ein/aus.

Verbindungen

- Buchse für Netzstromversorgung.
- Netzstromversorgungsbuchse / Durchschleifung

- Akku-Ladesteckeranschluss.

Länderzulassungen

EU	CE, WEEE
USA	UL, FCC
Kanada	CSA, ICES-003
Korea (Süd)	KC
Australien/Neuseeland	RCM
Japan	PSE
China	China RoHS
Saudi-Arabien	SASO

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	DCNM-WCH05

Technische Daten**Elektrische Daten**

Versorgungsspannung	100–240 VAC ± 10 % 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	300 W

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 in)
Gewicht (ohne Akkus)	1,8 kg
Farbe	Verkehrsschwarz (RAL 9017)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 %, > 5 %

Bestellinformationen**DCNM-WCH05 Ladegerät für 5x Akkus**

Akkuladegerät zum Laden von bis zu 5 Akkus (DCNM-WLIION). Farbe Verkehrsschwarz: RAL 9017.
Bestellnummer **DCNM-WCH05**

DICENTIS Ladegerät für 5 Akkus (JP)

Ladegerät (japanische Ausgabe) zum Laden von bis zu 5 Akkus (DCNM-WLIION). Farbe Verkehrsschwarz: RAL 9017.
Bestellnummer **F.01U.311.906**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com