

DCN-FCS selettore di canale con montaggio ad incasso

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



Il selettore di canale con montaggio ad incasso è un'unità compatta ed elegante per singolo utente che permette la selezione di canali audio per l'ascolto tramite cuffia. Consente di selezionare fino a 32 canali audio di alta qualità usati per la distribuzione della traduzione simultanea e della lingua di base.

Funzioni di base

- Funzione di attivazione modalità silenziosa integrata, nessuna uscita audio fino a quando non è stato premuto uno dei tasti per l'eliminazione dei rumori percepibili provenienti da una cuffia non utilizzata
- Al momento del collegamento di una cuffia, viene selezionato automaticamente il canale della lingua di base (canale 0) con un volume appropriato e con l'attivazione di una retroilluminazione moderata

Controlli ed indicatori

- Due pulsanti (su/giù) per la selezione del canale
- Due pulsanti (su/giù) per il controllo del volume della cuffia
- Display LCD retroilluminato a 2 cifre per indicazione del numero del canale

- ▶ Design elegante e moderno (premiato con l'IF Award)
- ▶ Adattamento automatico ai canali disponibili
- ▶ Funzione di attivazione modalità silenziosa integrata
- ▶ Nessuna emissione audio fino a quando la cuffia non viene collegata
- ▶ Montaggio ad incasso in ripiani, sul piano del tavolo, in posizione frontale oppure all'interno dei braccioli delle poltrone

Interconnessioni

- Connettore per cuffia di tipo jack stereo da 3,5 mm (0,14")
- Connettore per cuffia esterna
- Cavo da 2 m (78,7") con connettore circolare a sei poli

Connettore circolare a sei poli per connessione in cascata

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Risposta in frequenza	30 - 20 kHz
Impedenza cuffia	> 32 ohm < 1 000 ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Montaggio ad incasso
Dimensioni (A x L x P)	40 x 100 x 78,67 mm
Peso	0,3 Kg

Colore	
DCN-FCS	Argento (RAL 9022)
DCN-FCS-D	Scuro (grigio grafite)

Informazioni per l'ordinazione

DCN-FCS selettore di canale con montaggio ad incasso

Selettore di canale DCN Next Generation con montaggio ad incasso, argento.

Numero ordine **DCN-FCS**

DCN-FCS-D selettore di canale con montaggio ad incasso, scuro

Selettore di canale DCN Next Generation con montaggio ad incasso, scuro.

Numero ordine **DCN-FCS-D**

Accessori hardware

LBB 3443/00 cuffie leggere

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità, cuscinetti di ricambio e cavo normale.

Numero ordine **LBB3443/00**

LBB 3443/10 cuffie leggere con cavo a lunga durata

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità, cuscinetti di ricambio e cavo a lunga durata.

Numero ordine **LBB3443/10**

LBB 3441/10 cuffie sottomento

Cuffie sottomento con cavo da 1,2 m, terminato con connettore placcato in oro ad angolo retto di tipo jack stereo da 3,5 mm.

Numero ordine **LBB3441/10**

LBB 3442/00 cuffia monoauricolare

Cuffia monoauricolare leggera, cavo da 1,2 m terminato con connettore singolo ad angolo retto placcato in oro di tipo jack da 3,5 mm.

Numero ordine **LBB3442/00**

LBB 3015/04 cuffie dinamiche di alta qualità

Cuffie dinamiche di alta qualità.

Numero ordine **LBB3015/04**

DCN-TTH Alloggiamento per fissaggio su tavolo (10 pz)

Alloggiamento per fissaggio su tavolo DCN Next Generation per contenere unità con montaggio ad incasso, colore antracite (set di 10 pezzi).

Numero ordine **DCN-TTH**

Rappresentato da:

Italy:
 Bosch Security Systems S.p.A.
 Via M.A.Colonna, 35
 20149 Milano
 Phone: +39 02 3696 1
 Fax: +39 02 3696 3907
 it.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.it