



SOLO200 Meldertauscher



- ▶ Geeignet für die meisten Meldergrößen
- ▶ Verstellbare farbige Griffe zum Rotieren, um auf verschieden große Melder zu passen
- ▶ Universelles Gelenkstück hält das Gerät parallel zur Decke

Aufgrund der schwenkbaren Griffe und drei verschiedenen Durchmessern, eignet sich der SOLO200 Meldertauscher zur Entfernung und dem Austausch der meisten Brandmelder.

Die Plastikkappen ermöglichen sicheres Greifen der Brandmelder und schützen die Melderoberfläche vor Beschädigungen.

Funktionsbeschreibung

Einstellung der Meldergrößen

Die farbigen Griffe können herausgezogen, in die gewünschte Kombination gedreht und für die folgenden Meldergrößen eingerastet werden:

Farbkombinationen	Meldergröße
Gelb	64 mm - 76 mm (2.5 in - 3 in)
Gelb und rot	74 mm - 93 mm (2.91 in - 3.66 in)
Gelb und blau	75 mm - 87 mm (2.95 in - 3.93 in)
Blau	86 mm - 98 mm (3 in - 3.85 in)
Blau und rot	92 mm - 105 mm (3.6 in - 4.13 in)
Rot	98 mm - 112 mm (3.85 in - 4.4 in)

Universelles Gelenkstück

Ein universelles Gelenkstück ermöglicht es, Melder zu entfernen und auszutauschen, auch wenn der Melder nicht direkt von unten zugänglich ist.

Lieferumfang

Anz. Komponente

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | SOLO200 Meldertauscher |
| 2 | Plastikkappen für den Meldertauscher |

Hinweis Die SOLO100 oder SOLO101 Verlängerungsstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

Mechanische

Meldergrößen	64 mm ... 112 mm (2,5 ... 4,4 in)
Gewicht	1,1 kg (2 lb 7 oz)
Arbeitswinkel	max. 30°

Trademarks

SOLO™ ist ein geschützter Markenname der No Climb Produkte, Ltd.

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SOLO200 Meldertauscher		
Wird benutzt, um Melder zu entfernen und auszutauschen.		
5792	1308	4.998.112.113
Zubehör/Erweiterungen		
Plastikkappen für den SOLO200 Meldertauscher		
Lieferumfang = 2 Stück		
5792	1273	4.998.082.502

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by