

DCN-FMICB Einbaumikrofonbedienfeld

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Ansprechendes und modernes Design (IF Award)
- ▶ Mikrofon-Ein/Aus-Taste
- ▶ Farbiger Statusanzeiger

Das Mikrofonbedienfeld ist über einen der RJ11-Steureingänge an die Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit (DCN-DDI) angeschlossen.

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente und Anzeigen

- Eine Mikrofonsteuertaste
- Ring um die Mikrofontaste, der in drei Farben leuchten und folgende Betriebszustände aufweisen kann:
 - Rot – Mikrofon ist aktiv.
 - Rot blinkend* – Letzte Minute der Redezeit läuft.
 - Grün – Delegierter ist auf der Wortmeldeliste.
 - Grün blinkend – Delegierter steht an erster Stelle auf der Wortmeldeliste und erhält als Nächster das Wort.
 - Gelb* – Delegierter gehört zur Privilegiertenliste und kann sein Mikrofon ohne Beteiligung des Technikers steuern.

* Nur mit PC-Steuerungssoftware verfügbar.

Anschlüsse

- 2 RJ11-Buchsen: eine für den Anschluss an eine Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit (DCN-DDI) und eine für Durchschleifung

Technische Daten

Mechanische Daten

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 50 x 50 mm
Gewicht	200 g
Farbe	
DCN-FMICB	Silber (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Dunkel (graphitgrau)

Bestellinformationen

DCN-FMICB Einbaumikrofonbedienfeld

DCN Next Generation Mikrofonbedienfeld, Einbauausführung, silber.

Bestellnummer

App.Schl. VEPOS

DCN-FMICB | F.01U.134.994

DCN-FMICB-D Einbaumikrofonbedienfeld, dunkel

DCN Next Generation Mikrofonbedienfeld,
Einbauausführung, dunkel.

Bestellnummer

App.Schl. VEPOS

DCN-FMICB-D | F.01U.077.935

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch