

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Tastenfeld

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Auswahltasten für sieben Zonen
- ▶ LED-Anzeigen für die Zonenauswahl
- ▶ Es können bis zu acht Tastaturen angeschlossen werden.

Das LBB 1957/00 Sprechstellentastenfeld ist eine Erweiterung der LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System Sprechstelle, mit der sieben zusätzliche Tasten für die Zonenauswahl hinzugefügt werden. Es hat denselben stabilen Metallfuß wie die Sprechstelle. Neben der Aufstellung als Tischgerät ermöglicht die spezielle Konstruktion den bündigen Einbau in Tisch- und Arbeitsplatten.

Funktionsbeschreibung

Jede Sprechstelle unterstützt die Auswahl von sechs Zonen. Durch Anschluss eines dieser Tastenfelder werden sieben Zonen oder Zonengruppen hinzugefügt, die ausgewählt werden können. Einer LBB 1956/00 Sprechstelle können maximal acht Tastenfelder hinzugefügt werden. Die LEDs auf dem Tastenfeld zeigen die aktiven Zonen an.

Bedienelemente und Anzeigen

- Auswahltasten für sieben Zonen
- Sieben LEDs für Zonenauswahl
- Acht DIP-Schalter

Verbindung

- Zwei RJ45-Buchsen
- 24-VDC-Eingang
- Tastaturanschluss

Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß EN 60065
Störfestigkeit	gemäß EN 55103-2
Emissionen	gemäß EN 55103-1

Region

Europa	CE
--------	----

Lieferumfang

Anzahl	Komponenten
1	LBB 1957/00 Sprechstellentastenfeld

Technische Daten

Elektrische Daten

Stromversorgung	
Spannungsbereich	24 VDC durch LBB 1956/00
Stromaufnahme	< 15 mA

Mechanische Daten

Fußabmessungen	40 x 100 x 235 mm
Gewicht	Ca. 1 kg
Montage	Halterung gekoppelt mit einer LBB 1956/00 Sprechstelle oder einem anderen LBB 1957/00 Tastenfeld
Farbe	Anthrazit mit Silber

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	< 95 %

Bestellinformationen**LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Tastenfeld**

Eine Erweiterung der LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System Sprechstelle, mit der sieben zusätzliche Tasten für die Zonenauswahl hinzugefügt werden.
Bestellnummer **LBB1957/00**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch