

# DCN-DVCS-xx Delegierteneinheit mit Abstimmung und Kanalwähler

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Geringe Empfindlichkeit für Mobiltelefoninterferenzen
- ▶ Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design
- ▶ Fünf Abstimm-tasten, integrierter Lautsprecher und steckbares Mikrofon
- ▶ Kanalwähler mit Anzeige von Nummer und Sprachkürzel
- ▶ Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Die Delegierteneinheit mit Abstimmung und Kanalwähler ermöglicht es den Teilnehmern zu reden, eine Wortmeldung zu registrieren, dem Sprecher zuzuhören und abzustimmen. Eine Buchse ist vorgesehen, um steckbare Mikrofone (DCN-MICS und DCN-MICL, separat bestellbar) anzuschließen. Die Einheit weist fünf Abstimm-tasten für alle Arten der Abstimmung auf. Die gelben Anzeigeringe um die Abstimm-tasten dienen dazu, die Benutzer zur Registrierung ihrer Anwesenheit sowie zur Abstimmung oder zur Bestätigung ihrer abgegebenen Stimme aufzufordern. Wenn die Anwesenheits-LED der Einheit gelb leuchtet, ist der Delegierte anwesend. Die Einheit muss über einen eingebauten Kanalwähler verfügen, so dass sie sich für Diskussionen eignet, bei denen mehrere Sprachen verwendet und simultan gedolmetscht werden. Der Kanalwähler verfügt über Aufwärts- und Abwärts-Kanalwahl-tasten und ein Display, auf dem die Nummer und Abkürzung der Sprachen angezeigt wird, so dass eine schnelle Wahl des gewünschten Sprachkanals möglich ist.

## Funktionsbeschreibung

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist).
- Der integrierte Lautsprecher wird bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet, um akustische Rückkopplung zu verhindern
- Die Einheit kann als Delegierteneinheit, Vorsitzendeneinheit (DCN-DBCM Vorsitzendentasten, separat zu bestellen) oder Delegierteneinheit mit Zusatz-taste eingesetzt werden. Die Mehrzweck-Zusatz-taste kann zum Beispiel zum Rufen des Saaldieners verwendet werden.
- Um das Durchschleifkabel zu fixieren, ist eine Kabelklemme verfügbar (DCN-DISCLM; separat zu bestellen)

## Bedienelemente und Anzeigen

- Fünf Abstimm-tasten mit Anzeige über den Tasten
- Anzeige für Aktivität der Einheit/Anwesenheit des Delegierten
- Alphanumerische Anzeige des gewählten Sprachkanals mit Nummer und Sprachkürzel

- Mikrofontaste mit einer rot, grün oder gelb leuchtenden LED. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.
- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar).
- Kopfhörer-Lautstärkereglern
- Versenkter Deinitialisierungsschalter

#### Verbindungen

- Buchse für steckbares Mikrofon
- Zwei 3,5-mm-Stereoklinkenbuchsen für Kopfhörer
- 2 m langes Kabel mit angegossenem 6-poligem Rundsteckverbinder
- 6-poliger Rundsteckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

#### Zertifikate und Zulassungen

| Region | Zertifizierung |
|--------|----------------|
| Europa | CE             |

#### Technische Daten

##### Elektrische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Frequenzgang                | 30 Hz bis 20 kHz  |
| Lastimpedanz des Kopfhörers | > 32 Ohm < 1 kOhm |
| Ausgangsleistung            | 2 x 15 mW/32 Ohm  |

##### Mechanische Daten

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montage                 | Tischgerät (mobil oder fest montiert) |
| Abmessungen (H x B x T) | <b>(ohne Mikrofon)</b>                |
| Tischgerät              | 60 x 210 x 140 mm                     |
| Gewicht                 | 1,15 kg                               |
| Farbe Abdeckung         | Schwarz (RAL 9017)                    |
| Farbe Rückseite         | Silber (RAL 9006)                     |

#### Bestellinformationen

##### DCN-DVCS-CN Delegierteneinheit mit Abstimmung, Kanalwähler (CN)

DCN Next Generation Delegierteneinheit mit Kanalwähler, Abstimmfunktion, steckbares Mikrofon, dunkel. Chinesische Version. Mikrofon ist separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-DVCS-CN | F.01U.251.474**

##### DCN-DVCS Delegierteneinheit mit Abstimmung, Kanalwähler

DCN Next Generation Delegierteneinheit mit Kanalwähler, Abstimmfunktion, steckbares Mikrofon, dunkel. Mikrofon ist separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-DVCS | F.01U.251.481**

#### Zubehör/Erweiterungen

##### DCN-MICS Steckbares Mikrofon, kurz

DCN Next Generation Steckbares kurzes Mikrofon, Länge 310 mm, silber.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-MICS | F.01U.066.788**

##### DCN-MICS-D Steckbares Mikrofon, kurz, dunkel

DCN Next Generation Steckbares kurzes Mikrofon, Länge 310 mm, dunkel.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-MICS-D | F.01U.077.941**

##### DCN-MICL Steckbares Mikrofon, lang

DCN Next Generation Steckbares langes Mikrofon, Länge 480 mm, silber.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-MICL | F.01U.066.789**

##### DCN-MICL-D Steckbares Mikrofon, lang, dunkel

DCN Next Generation Steckbares langes Mikrofon, Länge 480 mm, dunkel.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-MICL-D | F.01U.077.942**

##### DCN-DBCM Vorsitzendentasten (10er-Satz)

DCN Next Generation Vorsitzendentasten (10er-Satz).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-DBCM | F.01U.251.482**

##### DCN-DISCLM Kabelbefestigungsklammer (25 Stück)

DCN Next Generation Kabelklemmen (25 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch