

LBB 1957/00 Teclado de Alarma por Voz Plena

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Siete teclas de selección de zonas
- ▶ Indicaciones LED para la selección de zonas
- ▶ Se pueden conectar hasta ocho teclados juntos

El teclado de la estación de llamada LBB 1957/00 es una extensión de la estación de llamada LBB 1956/00 Sistema de alarma por voz Plena que añade siete teclas de selección de zonas adicionales. Cuenta con la misma base metálica estable que la estación de llamada. Además de su uso para sobremesa, el diseño especial permite que se pueda empotrar perfectamente en escritorios.

Funciones básicas

Cada estación de llamada admite seis selecciones de zona. La conexión de uno de estos teclados añade siete zonas o grupos de zonas seleccionables. Se pueden añadir hasta ocho teclados a una estación de llamada LBB 1956/00. Los LED del teclado indican las zonas activas.

Controles e indicadores

- Siete teclas de selección de zonas
- Siete LED de selección de zonas
- Ocho interruptores DIP

Interconexiones

- Dos clavijas RJ45
- Entrada de 24 VCC
- Conector de teclado

Certificados y homologaciones

Seguridad	Conforme a EN 60065
Inmunidad	Conforme a EN 55103-2
Emisión	Conforme a EN 55103-1

Región	Certificación
Europa	CE

Piezas incluidas

Cantidad	Componentes
1	Teclado de estación de llamada LBB 1957/00

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación	
Rango de tensión	24 VCC suministrados por LBB 1956/00
Consumo de corriente	< 15 mA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones:	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)
Peso	Aprox. 1 kg
Montaje	Soporte acoplado al LBB 1956/00 u otro LBB 1957/00
Color	Gris oscuro con plateado

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +45 °C (de +14 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95%

Información sobre pedidos

LBB 1957/00 Teclado de Alarma por Voz Plena

Una extensión de la estación de llamada LBB 1956/00 Sistema de alarma por voz Plena que añade siete teclas de selección de zonas adicionales.
Número de pedido **LBB1957/00**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com