

# DCN-EPS-lisävirtalähde

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Helppo yhdistää DCN:ään
- ▶ Enimmäislisävirta 255 W
- ▶ Sisäänrakennettu DCN-verkkojakaja mahdollistaa asentamisen mihin tahansa sopivaan kohtaan järjestelmän kaapeloinnissa
- ▶ Silmukkakaapelointi
- ▶ Kytkeytyy käyttöön automaattisesti, kun keskusohjauksyksikön virta kytketään

Lisävirtalähdeyksikkö ja keskusohjauksyksikkö yhdessä toimittavat lisävirtaa DCN-verkolle.

## Perustoiminnot

### Näppäimet ja merkkivalot

- Virran merkkivalo
- Kolme DCN-lähdön ylikuormitusta ilmaisevaa ilmaisinta (punaiset merkkivalot)

### Liitännät

- Eurooppalainen virtapistoke, jossa sisäiset sulakkeet
- 2 m pitkä DCN-kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kuusinastainen pyöreä liitin DCN-verkon silmukkakytkentää varten
- Kolme DCN-liitäntää yksiköiden ja lisävirtalähteiden liittämistä varten Jokaisessa liittimessä oikosulkusuojaus (3 kuusinastaista pyöreää liittintä)

## Sisältää osat

| Määrä | Osat                   |
|-------|------------------------|
| 1     | DCN-EPS-lisävirtalähde |
| 1     | Virtajohto 1,7 m       |

## Tekniset tiedot

### Sähköominaisuudet

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Käyttöjännite            | 105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC           |
| Virrankulutus            | 350 W                                      |
| DCN-järjestelmän jännite | 40 VDC, enintään 85 W DCN-liitäntää kohden |

### Mekaaniset tiedot

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kiinnitys             | Voidaan asentaa pöydälle tai 19 tuuman telineeseen (korkeus 2 U, leveys 19 tuumaa) |
| Mitat (K x L x S)     | 100 x 220 x 308 mm   |
| Paino                 | 8,3 kg   |
| Värillinen kotelo     | Harmaa (PH 10736)  |
| Värilliset kädensijat | Harmaa (PH 10736)  |

## Tilastiedot

### DCN-EPS-lisävirtalähde

DCN Next Generation -lisävirtalähde kaikille alueille Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.

Tilausnumero **DCN-EPS**

**DCN-EPS-UL-lisävirtalähde UL/CSA**

DCN Next Generation -lisävirtalähde UL/CSA Pohjois-Amerikkaan.

Tilausnumero **DCN-EPS-UL**

---

**DCN-EPS-JP-lisävirtalähde (JP)**

DCN Next Generation -lisävirtalähde, (JP) japanilainen versio.

Tilausnumero **DCN-EPS-JP**

---

**Edustaja:**

**Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi