

PRS-CSNKP-numeronäppäimistö

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- ▶ Numeronäppäimistö vyöhykkeen ja vyöhykealueen valintaan sekä käyttöoikeuksien määritykseen
- ▶ Sarjatieto- ja teholiitântä perussoittoasemaan
- ▶ Voidaan yhdistää tavallisiin soittoasemien näppäimistöihin
- ▶ LCD-näyttö käyttäjäpalautetta varten
- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu

Soittoaseman numeronäppäimistöä käytetään perustai etäsoittoaseman kanssa. Soittoasema sisältää mikrofoniin ja puhepainikkeen, ja numeronäppäimistö mahdollistaa käyttöoikeuksien määrityksen sekä vyöhykkeiden ja vyöhykealueiden valinnan. Sillä voi tehdä esimääritettyjä toimintoja soittoasemien näppäimistöjen kanssa. Kiinteässä LCD-näytössä näkyy palautetta käyttäjälle.

Perustoiminnot

Soittoaseman numeronäppäimistö sisältää 12-näppäimisen numeronäppäimistön, joka muistuttaa puhelimen käyttöliittymää ja sisältää näppäimet *, # ja 0...9. Yksi numeronäppäimistö liitetään suoraan perustai etäsoittoasemaan, ja toimintojen hallintaa varten voidaan liittää enintään 15 näppäimistöä lisää. Se on mekaanisesti kiinni soittoasemassa. Numeronäppäimistö voidaan määrittää seuraavia toimintoja varten:

- Käyttäjän oikeudet soittoasemaan käyttäjänumerolla ja PIN-koodilla, määritettävissä useille käyttäjille, sisältää aikakatkaisun ja manuaalisen lukituksen
- Vyöhykkeiden ja vyöhykealueiden valitseminen kuulutuskohteiksi; merkkijonoon voi lisätä enintään kahdeksan vyöhykettä ja/tai vyöhykeryhmää.

LCD-näytöstä käyttäjä näkee tietoja valinnoista sekä valittujen vyöhykkeiden ja vyöhykeryhmien tilasta. Näppäimistö saa virtaa liitetystä soittoasemasta. Se määritetään Preasideo-keskustyksiköstä (selainkäyttöliittymä).

Painikkeet ja merkkivalot

- 12 numeronäppäintä
- 2 x 16 merkin taustavalaistu LCD-näyttö
- LCD-näytön kirkkauden säätö
- LCD-näytön kontrastin säätö

Kytkenät

- Lattakaapeliliitântä soittoasemaan
- Lattakaapeliliitântä seuraavaan näppäimistöön

Hyväksynät

| | |
|---------------|--|
| Turvaluokitus | IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen |
| Immuneiteetti | EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -standardien mukainen |
| Emissio | EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen |
| Hätätilanne | EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 -standardien mukainen |
| Merenkulku | IEC 60945 -standardin mukainen |

| Alue | Sertifiointi | |
|----------|--------------|-----------|
| Eurooppa | CPR | EU_CPR |
| | CE | |
| | CE | COC |
| | CE | CertAlarm |
| | CE | DOP |
| | GL | |

Sisältää osat

| Määrä | Komponentti |
|-------|-----------------------------|
| 1 | PRS-CSNKP-numeronäppäimistö |
| 1 | Lattakaapeli |
| 1 | Liitospidike |

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

| | |
|---------------|------------|
| Virrankulutus | 1,8 W (DC) |
|---------------|------------|

Mekaaniset tiedot

| | |
|-------------------|---|
| Mitat (K x L x S) | 70 x 95 x 200 mm |
| Paino | 0,4 kg |
| Kiinnitys | Pidikkeen kiinnitys soittoasemaan tai toiseen näppäimistöön |
| Väri | Harmaa |

Käyttöympäristötiedot

| | |
|----------------------|----------------|
| Käyttölämpötila | -5 °C...+45 °C |
| Säilytyslämpötila | -20...+70 °C |
| Suhteellinen kosteus | 15 - 90 % |
| Ilmanpaine | 600–1 100 hPa |

Tilautiedot

PRS-CSNKP-numeronäppäimistö

Soittoaseman numeronäppäimistö ja LCD-näyttö, joiden avulla suurissa järjestelmissä voidaan valvoa käyttöä ja vyöhykkeiden valintaa. Voidaan yhdistää soittoasemien näppäimistöihin.

Tilausnumero **PRS-CSNKP**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi