



BOSCH

Életre tervezve

DCN-FMICB süllyesztett mikrofonvezérlő panel



- ▶ Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)
- ▶ Mikrofon be/ki gomb
- ▶ Színes állapotjelző gyűrű

A mikrofonvezérlő panel az egyik RJ11 vezérlőbemeneten keresztül csatlakozik a kétrésztevős illesztőhöz (DCN-DDI).

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

- Egy mikrofonvezérlő gomb
- Háromszínű világító gyűrű a mikrofontomb körül, amely a következő állapotokat jelzi:
 - Vörös - a mikrofon aktív
 - Villogó vörös* - a beszédidő utolsó perce
 - Zöld - a résztvevő szerepel a felszólaláskérési listában
 - Villogó zöld: a résztvevő első helyre került a felszólaláskérési listában, és a következő váltáskor ő kap szót
 - Sárga* - A résztvevő szerepel a vezérlőablak VIP listájában (notebook), és mikrofonját a kezelő beavatkozása nélkül vezérelheti.

* Csak a számítógépes vezérlőszoftverrel használható.

Csatlakozások

- 2 RJ11 csatlakozó, egy a kétrésztevős illesztőhöz (DCN-DDI), egy pedig a felfűzött kábelhez

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Szerelés	2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.
Méretetek (ma x szé x mé)	40 x 50 x 50 mm
Tömeg	200 g
Szín	Ezüst (RAL 9022)

Rendelési információ

DCN-FMICB süllyesztett mikrofonvezérlő panel DCN-FMICB
süllyesztett, ezüst színű

Hungary:
Bosch Security Systems Llc
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by