# LBB 1957/00 tastiera per Plena Voice Alarm

www.boschsecurity.it





- ▶ Sette tasti di selezione zone
- ▶ Indicatori LED per selezione delle zone
- È possibile collegare fino ad otto tastiere contemporaneamente

La tastiera della stazione di chiamata LBB 1957/00 è un'estensione della stazione di chiamata LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System che consente di aggiungere sette tasti di selezione zone supplementari. Essa dispone della stessa base di metallo stabile della stazione di chiamata. Lo speciale design rende questa unità adatta sia all'utilizzo su un tavolo che al montaggio ad incasso.

### Funzioni di base

Ogni stazione di chiamata supporta la selezione di sei zone. Il collegamento di questa tastiera consente di selezionare sette zone o gruppi di zone supplementari. È possibile aggiungere fino ad otto tastiere ad una stazione di chiamata LBB 1956/00. I LED sulla tastiera indicano le zone attive.

#### Controlli ed indicatori

- · Sette tasti di selezione zone
- Sette LED di selezione zone
- · Otto interruttori DIP switch

# Interconnessioni

- Due jack RJ45
- Ingresso a 24 VDC
- Connettore della tastiera

# Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard EN 60065
Immunità	Conforme allo standard EN 55103-2
Emissione	Conforme allo standard EN 55103-1
Regione	Certificazione
Europa	CE

# Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	LBB 1957/00 tastiera della stazione di chiamata

# Specifiche tecniche

#### Specifiche elettriche

Alimentatore	
Gamma di tensione	24 VDC forniti da LBB 1956/00
Consumo corrente	< 15 mA

# Specifiche meccaniche

Dimensioni base	40 mm x 100 mm x 235 mm
Peso	Circa 1 Kg
Montaggio	Staffa combinata con LBB 1956/00 o altro tipo di LBB 1957/00
Colore	Antracite ed argento

# Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

# Informazioni per l'ordinazione

# LBB 1957/00 tastiera per Plena Voice Alarm

Un'estensione della stazione di chiamata LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System che consente di aggiungere sette tasti di selezione zone supplementari. Numero ordine LBB1957/00

#### Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Millano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it