

# DCN-DVCS-xx - Unità delegato con funzione di votazione e selettore di canale

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Cinque pulsanti per la votazione, altoparlante e microfono ad inserimento integrati
- ▶ Selettore di canale con numero e nome del canale abbreviato
- ▶ Utilizzabile come unità delegato o come unità presidente

L'unità delegato con funzione di votazione e selettore di canale consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento, ascoltare l'oratore e votare. È inoltre dotata di una presa per il collegamento dei microfoni (DCN-MICS e DCN-MICL, da ordinare separatamente). L'unità dispone di cinque pulsanti per la votazione, adatti a tutti i tipi di votazione. Gli indicatori gialli presenti sui pulsanti per la votazione sono utilizzati per ricordare agli utenti di registrare la propria presenza, iniziare la votazione e confermare il voto. Quando il LED di presenza dell'unità è di colore giallo, significa che il delegato è presente. L'unità dispone di un selettore di canale integrato che la rende adatta per dibattiti in cui si utilizzano più lingue e sono disponibili traduzioni simultanee. Tale selettore è dotato di tasti di selezione canale su/giù e di un display che mostra il numero e l'abbreviazione delle lingue, consentendo una rapida selezione del canale della lingua desiderato.

## Funzioni di base

- Riduzione del livello di uscita cuffie per evitare il feedback acustico (attivo durante l'ascolto della lingua di relazione e quando è acceso il microfono).
- Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante integrato viene disattivato quando il microfono è acceso
- L'unità può essere utilizzata come unità delegato, come unità presidente (pulsanti DCN-DBCM per unità presidente da ordinare separatamente) o come unità delegato con pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario versatile può essere utilizzato, ad esempio, come chiamata usciere
- Per bloccare il cavo loop-through, è disponibile un morsetto per cavo (DCN-DISCLM da ordinare separatamente).

## Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti per la votazione con indicatori
- Indicatore di unità attiva/presenza del delegato
- Display alfanumerico per la selezione del canale di lingua con numero e nome del canale abbreviato

- Pulsante del microfono con LED luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento e il giallo indica la modalità "VIP".
- L'indicatore VIP si illumina quando il delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato il software per PC)
- Pulsanti di controllo del volume delle cuffie
- Interruttore "De-init" incassato

#### Interconnessioni

- Presa per microfono collegabile
- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm
- Cavo di 2 m terminato con connettore circolare a sei poli.
- Connettore circolare a sei poli per collegamento loop-through

#### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

#### Specifiche tecniche

##### Specifiche elettriche

Risposta in frequenza	30 Hz - 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 Ohm

##### Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (portatile o fisso)
Dimensioni (A x L x P)	<b>(senza microfono)</b>
Su tavolo	60 x 210 x 140 mm
Peso	1,15 kg
Colore parte superiore	Nero (RAL 9017)
Colore parte posteriore	Argento (RAL 9006)

#### Informazioni per l'ordinazione

##### DCN-DVCS-CN - Unità delegato con funzione di votazione e selettore di canale (CN)

Unità delegato DCN Next Generation con selettore di canale, selettore di votazione, microfono ad inserimento, scura. Versione cinese. Microfoni da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DVCS-CN**

##### DCN-DVCS - Unità delegato con funzione di votazione e selettore di canale

Unità delegato DCN Next Generation con selettore di canale, selettore di votazione, microfono ad inserimento, scura. Microfoni da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DVCS**

#### Accessori hardware

##### DCN-MICS microfono collegabile corto

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, argento.

Numero ordine **DCN-MICS**

##### DCN-MICS-D microfono ad inserimento corto, scuro

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, scuro.

Numero ordine **DCN-MICS-D**

##### DCN-MICL microfono collegabile lungo

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, argento.

Numero ordine **DCN-MICL**

##### DCN-MICL-D microfono ad inserimento lungo, scuro

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, scuro.

Numero ordine **DCN-MICL-D**

##### DCN-DBCM pulsanti presidente (10 unità)

Pulsanti presidente DCN Next Generation (10 unità).

Numero ordine **DCN-DBCM**

##### DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISCLM**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it