



DCN-FMICB 매립형 마이크 제어 패널



- ▶ 세련되고 현대적인 디자인(IF 상 수상)
- ▶ 마이크 **On/Off** 버튼
- ▶ 색상으로 상태를 표시하는 표시등 링

마이크 제어 패널은 RJ11 제어 입력 중 하나를 통해 2인용 회의 장치 인터페이스(DCN-DDI)에 연결됩니다.

기능

제어기 및 표시등

- 마이크 제어 버튼 1개
- 다음과 같은 상태를 나타내는 마이크 버튼 주위의 삼색 발광 링:
 - 적색 - 마이크가 활성화 상태임을 표시
 - 깜박이는 적색* - 남은 발언 시간이 1분 이하임을 표시
 - 녹색 - 대표자가 요청 목록에 포함되어 있음을 표시
 - 깜박이는 녹색 - 대표자가 요청 목록의 첫 번째 위치에 있으며 다음에 발언할 차례임을 표시
 - 노란색* - 회의 장치가 노트북에 등록되어 있으며 운영자 없이 마이크를 제어할 수 있음을 표시

* PC 제어 소프트웨어에서만 사용 가능

상호 연결

- RJ11 커넥터 2개: 2인용 회의 장치 인터페이스(DCN-DDI) 및 루프 스루 연결용

기술 사양

기계적 특성

설치	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나 DCN-FCOUP 커플링 및 DCN-FEC 종단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 50 x 50mm (1.57 x 1.97 x 1.97in)
무게	200g(0.44lb)
색상	은색(RAL 9022)

주문 정보

DCN-FMICB 매립형 마이크 제어 패널

DCN-FMICB

매립형, 은색

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Asia-Pacific:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by