

# DCN-FMICB 매립형 마이크 제어 패널

www.boschsecurity.com



# BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 세련되고 현대적인 디자인(IF 상 수상)
- ▶ 마이크 On/Off 버튼
- ▶ 색상으로 상태를 표시하는 표시등 링

마이크 제어 패널은 RJ11 제어 입력 중 하나를 통해 2 인용 회의 장치 인터페이스(DCN-DDI)에 연결됩니다.

## 기능

### 제어기 및 표시등

- 마이크 제어 버튼 1 개
- 다음과 같은 상태를 나타내는 마이크 버튼 주위의 삼색 발광 링:
  - 적색 - 마이크가 활성화 상태임을 표시
  - 깜박이는 적색\* - 남은 발언 시간이 1 분 이하임을 표시
  - 녹색 - 대표자가 요청 목록에 포함되어 있음을 표시
  - 깜박이는 녹색 - 대표자가 요청 목록의 첫 번째 위치에 있으며 다음에 발언할 차례임을 표시
  - 노란색\* - 회의 장치가 노트북에 등록되어 있으며 운영자 없이 마이크를 제어할 수 있음을 표시

\* PC 제어 소프트웨어에서만 사용 가능

### 상호 연결

- RJ11 커넥터 2 개: 2 인용 회의 장치 인터페이스(DCN-DDI) 및 루프 스트루 연결용

## 기술 사양

### 기계적 특성

설치	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나, DCN-FCOUP 커플링 및 DCN-FEC 종단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 50 x 50mm (1.57 x 1.97 x 1.97in)
무게	200g(0.44lb)
색상	
DCN-FMICB	은색(RAL 9022)
DCN-FMICB-D	어두운 색상(흑연 회색)

### 주문 정보

**DCN-FMICB** 매립형 마이크 제어 패널  
DCN Next Generation 매립형 마이크 제어 패널, 은색  
주문 번호 **DCN-FMICB**

**DCN-FMICB-D** 매립형 마이크 제어 패널, 어두운 색상  
DCN Next Generation 매립형 마이크 제어 패널, 어두운 색상  
주문 번호 **DCN-FMICB-D**