



SOLO200 Melderverwisselaar



- Geschikt voor een groot aantal formaten detectoren
- Kleurgecodeerde grijpsegmenten kunnen draaien om te passen op verschillende formaten detectoren
- Een universele koppeling zorgt ervoor dat het gereedschap vlak blijft met het plafond

Met de draaiende grijpsegmenten met drie verschillende diameters is de SOLO200 Melderverwisselaar geschikt voor het aanbrengen en verwijderen van de meeste brandmelders.

Met de kunststofdoppen kunnen de brandmelders stevig worden vastgepakt en ze beschermen op die manier ook het melderoppervlak tegen beschadiging.

Basisfuncties

Instelbaar op detectorformaten

Met behulp van een trekken-en-draaientechniek kunnen de kleurgecodeerde grijpsegmenten in de juiste stand worden vastgezet om de volgende formaten detectoren:

Kleurcombinatie	Doorsnee detector
Geel	64 tot 76 mm
Geel en rood	74 tot 93 mm
Geel en blauw	75 tot 87 mm
Blauw	86 tot 98 mm
Blauw en rood	92 tot 105 mm
Rood	98 tot 112 mm

Universele koppeling

Een universele koppeling maakt het verwijderen en vervangen van detectoren mogelijk, zelfs als het gereedschap niet recht onder de detector kan worden bediend.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	SOLO200 Melderverwisselaar
2	Kunststofdoppen voor het gereedschap voor het verwijderen van detectoren

Aanwijzing De SOLO100 Telescoopstang voor Test- en Servicapparatuur of SOLO101 Vaste Verlengstang moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Grootte detectoren (Ø)	64 tot 112 mm
Gewicht	1,1 kg
Werkhoek	max. 30°

Handelsmerken

SOLO™ is een handelsmerk van No Climb Products, Ltd.

Bestelinformatie

SOLO200 Melderverwisselaar **SOLO200**

Voor het verwijderen en vervangen van detectoren

Hardware-accessoires

Kunststofdoppen voor SOLO200 Universele Brandmelderplukker **RTL-cap**

Geleverde onderdelen 2 stuks

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by