

# LBC 1256/00 Adaptador para ligação EVAC

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**

Tecnologia para a vida



O LBC 1256/00 é um adaptador para ligação EVAC a ser instalado nas unidades com uma ligação primária de 100 V a um altifalante, transformando o altifalante numa unidade em conformidade com BS 5839-8. Este adaptador de ligação adicional assegura que, na eventualidade de incêndio, não ocorram danos no altifalante que resultem em falhas dos circuitos aos quais está ligado. Deste modo, mantém-se a integridade do sistema. O adaptador de ligação é composto por um borne de parafuso de 3 pólos em cerâmica com um fusível térmico pré-montado. Pode substituir um terminal de ligação ou ser montado numa caixa de ligação padrão. O LBC 1256/00 é um conjunto de 100 unidades.

## Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

## Especificações Técnicas

### Especificações mecânicas

Aprox. dimensões	19 x 37 x 22 mm (0,75 x 1,46 x 0,87 pol.)
Tipo	Borne de parafuso de 3 pólos
Material	Cerâmica

Fusível térmico	150 °C
Conteúdo da embalagem	100 unidades
Peso	40 g (1,4 oz)

## Como encomendar

### LBC 1256/00 Adaptador para ligação EVAC

Adaptador de ligação de emergência, conector de cerâmica de parafuso de 3 pólos com um fusível térmico pré-instalado, a ser instalado nas séries com a ligação principal de 100 V de um altifalante, conjunto de 100 unidades.

N.º de encomenda **LBC1256/00**