

DCN-FMICB Gömme Mikrofon Kontrol Paneli

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Şık ve modern tasarım (IF ödülü)
- Mikrofon açma/kapama butonu
- Renkli durum göstergesi halkası

Mikrofon Kontrol Paneli, RJ11 kontrol girişlerinden biri yoluyla Çift Delege Arayüzüne (DCN-DDI) bağlanır.

Fonksiyonlar

Kontroller ve Göstergeler

- Bir mikrofon kontrol butonu
- Mikrofon butonu çevresinde bulunan ve aşağıdaki durumları gösteren üç renkli ışıklı halka:
 - Kırmızı - mikrofon aktif
 - Yanıp sönen kırmızı* - konuşma süresinin son dakikası aktif
 - Yeşil - delege talep listesinde
 - Yanıp sönen yeşil - delege talep listesinde ilk sırada ve konuşma hakkına sahip bir sonraki kişi
 - Sarı* - delege Notebook'un bir parçası ve kendi mikrofonunu operatörle etkileşime olmadan kontrol edebilir

* Sadece PC Control Yazılımı ile kullanılabilir.

Karşılıklı bağlantılar

- 2 RJ11 konektörü; biri Çift Delege Arayüzüne (DCN-DDI) bağlantı, diğeri ise loop bağlantısı için

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Montaj	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP kaplinler ve DCN-FEC uç tapalarla herhangi bir ortama kolayca takılabilir
Boyutlar (Y x G x D)	40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 inç)
Ağırlık	200 g (0,44 lb)
Renk	
DCN-FMICB	Gümüş (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Koyu gri

Sipariş Bilgileri

DCN-FMICB Gömme Mikrofon Kontrol Paneli
gömme montajlı, gümüş
Sipariş numarası **DCN-FMICB**

DCN-FMICB-D G6mme Mikrofon Kontrol Paneli Koyu Renk

g6mme montajlı, koyu renk
Sipariř numarası **DCN-FMICB-D**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret Ař.
G6venlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com