

# LBC 3082/00 Yangın Koruma Kapağı

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



Yangın sırasında, hoparlörlerin monte edildiği tavan boşluğu, alevlerin binanın etrafına yayılmasına neden olabilir. Yangının hoparlör üzerinden tavan boşluğuna girmesini engellemek için, tavan hoparlörü, çelik yangın koruma kapağı ile donatılabilir. Bu isteğe bağlı yangın koruma kapağı, hoparlör düzeneğine yangın koruma kapağı ile birlikte sağlanan kendinden geçmeli dört vida ile monte edilir. Yangın koruma kapağında, iki rondela (dahildir) ve iki kablo rakoru (PG 13) için itmeli delikler bulunur.

Bu yangın koruma kapağı, yalnızca LBC 3099/41 Tavan Hoparlörü ile kullanılabilir.

## Sertifikalar ve Onaylar

B15 DIN 4102-8

**Bölge** **Sertifikasyon**

Avrupa CE

## İçerdiği parçalar

Adet	Parçalar
1	LBC 3082/00 Yangın Koruma Kapağı

4	Kendinden geçmeli vidalar
2	Lastik rondelalar

## Teknik Spesifikasyonlar

### Mekanik

Boyutlar (çap x maks. derinlik)	182 x 100 mm (7,2 x 3,9 inç)
Ağırlık	540 g (1,19 lb)
Renk	Alev Kırmızısı (RAL 3000)

## Sipariş Bilgileri

### LBC 3082/00 Yangın Koruma Kapağı

LBC 3099/41 tavan hoparlörü için metal yangın koruma kapağı, Alev kırmızısı RAL 3000.

Sipariş numarası **LBC 3082/00**