

Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS-CMx CCS

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS-CMx CCS được trang bị chức năng nâng cao, cho phép người dùng giữ vai trò chủ tọa trong hội nghị hoặc cuộc họp.

Chức năng

Nút ưu tiên dành cho micrô của chủ tọa

Bên cạnh nút 'micrô bật', thiết bị dành cho chủ tọa còn có nút 'ưu tiên của chủ tọa'. Khi nhấn nút ưu tiên, tất cả các micrô của đại biểu hiện đang hoạt động sẽ tắt tiếng tạm thời hoặc tắt hẳn.

Tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn

Có thể thiết lập để nút 'ưu tiên của chủ tọa' tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn. Ở thiết đặt tắt tiếng tạm thời, micrô của đại biểu chỉ tắt tiếng trong khoảng thời gian chủ tọa nhấn nút ưu tiên. Ở thiết đặt tắt tiếng hẳn, đại biểu phải kích hoạt lại micrô của mình sau khi kết thúc thông báo 'ưu tiên của chủ tọa' bằng cách nhấn nút 'micrô bật' trên thiết bị dành cho đại biểu. Việc kích hoạt tùy chọn tắt tiếng hẳn được thực hiện bằng cách thiết lập một công tắc bên trong, có thể tiếp cận bằng cách tháo tấm nhựa nhỏ trên đế của thiết bị dành cho chủ tọa.

- ▶ Tích hợp tất cả các chức năng của Thiết bị dành cho Đại biểu CCS-Dx CCS (ngoại trừ chức năng/đèn LED Có thể Phát biểu)
- ▶ Nút ưu tiên dành cho micrô của chủ tọa
- ▶ Tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn
- ▶ Phương tiện âm chuông tùy chọn phát ra trước khi có thông báo của chủ tọa
- ▶ Kiểu cách kín đáo, hiện đại, thích hợp với Thiết bị dành cho Đại biểu CCS-Dx CCS

Phương tiện âm chuông tùy chọn phát ra trước khi có thông báo của chủ tọa

Có thể chọn âm chuông tùy chọn để phát trước khi có cuộc gọi ưu tiên của chủ tọa. Kích hoạt tùy chọn âm chuông bằng cách thiết lập một công tắc bên trong; có thể tiếp cận công tắc này bằng cách tháo tấm nhựa nhỏ trên đế của thiết bị dành cho chủ tọa.

Thân micrô có độ dài chuẩn hoặc kéo dài

Thiết bị dành cho chủ tọa sẵn có với chiều dài thân micrô chuẩn 313 mm (12,3 in) hoặc kéo dài 488 mm (19,2 in).

Nút điều khiển và Đèn báo

- Nút bật/tắt micrô
- Nút ưu tiên của chủ tọa
- Nút xoay điều khiển âm lượng giúp điều chỉnh âm lượng của tai nghe
- Loa, tự động tắt tiếng khi bật micrô và/hoặc kết nối tai nghe
- Công tắc bên trong để chọn âm chuông thông báo của chủ tọa
- Công tắc bên trong để tắt tiếng tạm thời hoặc tắt hẳn micrô của đại biểu khi bấm nút ưu tiên của chủ tọa
- Micrô có chỉ báo 'bật' (LED màu đỏ)
- Chỉ báo vòng đèn trên thân micrô, sáng lên màu đỏ khi micrô được bật

- Không cần phải có chức năng Có thể Phát biểu và đèn chỉ báo vì Thiết bị dành cho Chủ tọa luôn có thể bật micrô, không phụ thuộc vào số đại biểu đang phát biểu

Kết nối liên thông

- 1 x cáp 2 m (78,7 in) được kết thúc bởi đầu nối dương đúc khuôn hình tròn 7 chân để kết nối nối tiếp với thiết bị dành cho đại biểu hoặc Thiết bị Điều khiển
- 1 x đầu nối âm hình tròn 7 chân để kết nối nối tiếp với thiết bị dành cho đại biểu
- 2 x chân cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in)

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước của thiết bị khi không có micrô (C x R x S)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 in)	
Chiều cao khi có micrô ở vị trí nằm ngang	134 mm (5,3 in)	
Chiều dài micrô từ bề mặt gắn lắp	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm (12,3 in)	488 mm (19,2 in)
Trọng lượng	khoảng 1 kg (2,2 lb)	
Gắn lắp	đặt trên bàn (di động hoặc cố định)	
Vật liệu (phía trên)	polymer	
Vật liệu (đế)	kim loại sơn	
Màu (đế)	màu than (PH10736)	
Màu (phía trên)	màu than (PH10736)	

Thông tin Đặt hàng

Micrô thân ngắn của Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS-CMS CCS

Thiết bị dành cho đại biểu CCS 900 với micrô thân ngắn, chiều dài thân micrô 313 mm (12,3 in).

Số đặt hàng **CCS-CMS**

Micrô thân dài của Thiết bị dành cho Chủ tọa CCS-CML CCS

Thiết bị dành cho đại biểu CCS 900 với micrô thân dài, chiều dài thân micrô 488 mm (19,2 in).

Số đặt hàng **CCS-CML**

Phụ kiện

Kẹp cáp DCN-DISCLM (25 chiếc)

Kẹp cáp DCN Thế hệ Tiếp theo (25 chiếc).

Số đặt hàng **DCN-DISCLM**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia