

Thiết bị dành cho đại biểu DCN-DCS-xx với Bộ chọn kênh

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



- ▶ Độ nhạy thấp với nhiễu điện thoại di động
- ▶ Thiết kế nhỏ gọn, hấp dẫn và tiện dụng
- ▶ Bộ chọn kênh với tên kênh viết tắt và số
- ▶ Loa tích hợp và micrô cắm thêm
- ▶ Có thể dùng làm thiết bị dành cho đại biểu hoặc chủ tọa

Thiết bị Dành cho đại biểu với Bộ chọn kênh cho phép người tham dự phát biểu, đăng ký yêu cầu phát biểu và nghe người phát biểu. Có chân cắm để kết nối với micrô cắm thêm (DCN-MICS và DCN-MICL, cần được đặt hàng riêng). Thiết bị có bộ chọn kênh tích hợp, giúp cho thiết bị thích hợp với các thảo luận sử dụng nhiều ngôn ngữ và có dịch vụ thông dịch đồng thời. Bộ chọn kênh có hai phím chọn kênh lên và xuống và màn hình hiển thị số và tên viết tắt của ngôn ngữ, cho phép chọn nhanh kênh ngôn ngữ theo yêu cầu.

Chức năng

- Âm lượng tai nghe sẽ giảm để tránh phản hồi âm thanh (hoạt động khi đang nghe ngôn ngữ gốc và khi micrô được bật)
- Ổ cắm dành cho micrô cắm thêm (DCN-MICS hoặc DCN-MICL)
- Loa tích hợp sẽ tắt tiếng khi micrô được bật để tránh phản hồi âm thanh.
- Có thể sử dụng thiết bị ở chế độ dành cho đại biểu hoặc chủ tọa (các nút chủ tọa DCN-DBCM cần được đặt hàng riêng)
- Có kẹp dây cáp để khóa dây cáp mắc nối tiếp (DCN-DISCLM, cần được đặt hàng riêng)

Nút điều khiển và Đèn báo

- Màn hình hiển thị số và chữ cho phép lựa chọn kênh bằng số và tên kênh viết tắt
- Nút micrô có đèn LED màu đỏ, xanh lá cây và vàng. Màu đỏ cho biết micrô đang hoạt động, màu xanh lá cây cho biết yêu cầu phát biểu đã được chấp nhận và màu vàng cho biết 'VIP'
- Đèn chỉ báo VIP sáng lên khi đại biểu thuộc bộ phận ghi chép (chỉ sẵn có nếu sử dụng phần mềm trên máy tính)
- Tai nghe có nút điều chỉnh âm lượng
- Công tắc 'Khởi tạo lại' gắn chìm

Kết nối liên thông

- Ổ cắm dành cho micrô cắm thêm
- Hai giác cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in)
- Dây cáp 2 m (78,7 in), ở cuối là đầu nối đực khuôn hình tròn sáu chân.
- Đầu nối hình tròn sáu chân dành cho kết nối nối tiếp

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Hồi đáp tần số	30 Hz đến 20 kHz
Trở kháng tải tai nghe	> 32 Ohm < 1k Ohm
Công suất đầu ra	2 x 15 mW/32 Ohm

Đặc tính cơ học

Gắn lắp	Đặt trên bàn (di động hoặc gắn cố định)
Kích thước (C x R x D)	(không có micrô)
Đặt trên bàn	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 in)
Trọng lượng	1,15 kg (2,54 lb)
Màu phía trên	Màu đen (RAL 9017)
Màu phía sau	Màu bạc (RAL 9006)

Thông tin Đặt hàng**Thiết bị dành cho đại biểu DCN-DCS-CN với Bộ chọn kênh (CN)**

Thiết bị dành cho đại biểu DCN Thế hệ Tiếp theo với bộ chọn kênh, micrô cắm thêm, màu tối. Phiên bản Trung Quốc. Micrô cần được đặt hàng riêng.

Số đặt hàng **DCN-DCS-CN**

Thiết bị dành cho đại biểu DCN-DCS với Bộ chọn kênh

Thiết bị dành cho đại biểu DCN Thế hệ Tiếp theo với bộ chọn kênh, micrô cắm thêm, màu tối. Micrô cần được đặt hàng riêng.

Số đặt hàng **DCN-DCS**

Phụ kiện**Micrô Thân ngắn Cắm thêm DCN-MICS**

Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều dài 310 mm (12,2 in), màu bạc.

Số đặt hàng **DCN-MICS**

Micrô ngắn màu tối cắm thêm DCN-MICS-D

Micrô thân ngắn cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều dài 310 mm (12,2 inch), màu tối.

Số đặt hàng **DCN-MICS-D**

Micrô Thân dài Cắm thêm DCN-MICL

Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều dài 480 mm (18,9 in), màu bạc.

Số đặt hàng **DCN-MICL**

Micrô dài màu tối cắm thêm DCN-MICL-D

Micrô thân dài cắm thêm DCN Thế hệ Tiếp theo, chiều dài 480 mm (18,9 inch), màu tối.

Số đặt hàng **DCN-MICL-D**

Nút chủ tọa DCN-DBCM (10 bộ)

Nút chủ tọa DCN Thế hệ Tiếp theo (10 bộ).

Số đặt hàng **DCN-DBCM**

Kẹp cáp DCN-DISCLM (25 chiếc)

Kẹp cáp DCN Thế hệ Tiếp theo (25 chiếc).

Số đặt hàng **DCN-DISCLM**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia