

# 具有投票功能和通道选择器的 DCN-DVCS-xx 代表机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 五个投票按钮、内置扬声器和可插拔话筒
- ▶ 带编号和通道名称缩写的通道选择器
- ▶ 可以用作代表机或主席机

具有投票功能和通道选择器的代表机可以使与会人员发言、登记发言请求、听取他人发言以及投票。它提供了用于连接可插拔话筒的插座（DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购）。该装置具有五个适于所有投票类型的投票按钮。投票按钮上面的黄色指示灯可用于提示用户登记出席、开始投票和确认投票。当该装置的出席 LED 指示灯呈黄色亮起时，表示代表出席会议。

该装置具有一个内置通道选择器，因而适用于以多种语言进行讨论且提供同声传译的会议。通道选择器包括向上和向下通道选择键和一个显示屏，它显示语言的编号和缩写，以便用户快速选择所需的语言通道。

## 基本功能

- 降低耳机输出音量以防产生声学反馈（当听取基本语言以及当话筒打开时激活）
- 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈
- 该装置可以用作代表机、主席机（DCN-DBCM 主席按钮需要单独订购）或带辅助按钮的代表机。例如，多用途辅助按钮可用于召唤服务人员
- 可用缆线夹（DCN-DISCLM，需要单独订购）来锁定环路电缆

## 控件和指示灯

- 上面有指示灯的五个投票按钮
- 装置激活/代表出席指示灯

- 字母数字显示屏，以便通过编号和通道名称缩写来选择语言通道
- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光 LED 指示灯。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”。
- 当代表加入 notebook 列表时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用）
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

## 互连

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声插孔类型耳机插孔
- 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器
- 用于环路连接的六针圆形连接器

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 技术规格

## 电气

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

## 机械

安装	桌面（便携式或固定式安装）
尺寸（高 x 宽 x 厚）	<b>（不含话筒）</b>
桌面安装	60 x 210 x 140 毫米 (2.36 x 8.27 x 5.51 英寸)
重量	1.15 千克 (2.54 磅)
顶部颜色	黑色 (RAL 9017)
背面颜色	银白色 (RAL 9006)

## 订购信息

具有投票功能、通道选择器 (CN) 的 **DCN-DVCS-CN** 代表机  
具有通道选择器、投票功能、可插拔话筒的深色的新一代  
DCN 系统代表机。中国版。话筒要单独订购。  
订购号 **DCN-DVCS-CN**

具有投票功能、通道选择器的 **DCN-DVCS** 代表机  
具有通道选择器、投票功能、可插拔话筒的深色的新一代  
DCN 系统代表机。话筒要单独订购。  
订购号 **DCN-DVCS**

## 硬件附件

**DCN-MICS** 可插拔短话筒  
新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米  
(12.2 英寸)，银白色。  
订购号 **DCN-MICS**

**DCN-MICS-D** 深色可插拔短话筒  
新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米  
(12.2 英寸)，深色。  
订购号 **DCN-MICS-D**

**DCN-MICL** 可插拔长话筒  
新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米  
(18.9 英寸)，银白色。  
订购号 **DCN-MICL**

**DCN-MICL-D** 深色可插拔长话筒  
新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米  
(18.9 英寸)，深色。  
订购号 **DCN-MICL-D**

**DCN-DBCMM** 主席按钮 (10 个)  
新一代 DCN 系统主席按钮 (10 套)。  
订购号 **DCN-DBCMM**

**DCN-DISCLM** 缆线夹 (每套 25 个)  
新一代 DCN 系统缆线夹 (25 个)。  
订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)