



D1218 accu (12 V, 18 Ah)



- ▶ 12 V DC gesloten loodaccu
- ▶ Volledig oplaadbaar
- ▶ Onderhoudsvrij
- ▶ Voor gebruik met compatibele inbraakcentrales
- ▶ Te gebruiken als tweede voeding voor accessoiremodules
- ▶ Lange levensduur

Een gesloten loodaccu van 12 V. Het is een onderhoudsvrije voeding voor randapparatuur en stand-by-voeding die garant staan voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.

De accu is bedoeld voor gebruik met uitsluitend gekalibreerde oplaadcircuits voor loodaccu's. De accu is geschikt voor het leveren van back up-voeding aan brand-, inbraak- en toegangscontroleystemen gedurende AC-stroomstoringen.

De D1218 moet worden gemonteerd in een geschikte behuizing die plaats biedt aan zijn formaat. Niet alle behuizingen van inbraakcentrale bieden voldoende plaats aan de D1218. De D1218 heeft twee, met bouten vastgezette, klemmen en wordt geleverd inclusief hardware voor het bevestigen van accukabels of platte schuifstekkers.

UL-normen	UL294, Toegangscontrolesysteemunits UL1076, inbraakalarmeenheden en -systemen voor eïgdommen
cUL normen	Signaalapparaten, diversen, gecertificeerd voor Canada
Goedkeuringen	CSFM

Installatie/configuratie

Reservevoedingseisen

Voor informatie over de berekening van verbruik voor de noodstroomaccu voor het systeem wordt u verwezen naar het betreffende handboek voor de installatie van de inbraakcentrale. Het totale continue en intermitterende stroomverbruik mag het Ah-vermogen van de accu niet overschrijden.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring	
VS	UL	AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119

Technische specificaties

Capaciteit:	12 V, 18 Ah
Compatibele centrales	Compatibel met alle inbraakcentrales van Bosch Security Systems, maar een afzonderlijke behuizing kan noodzakelijk zijn.
Afmetingen:	18 cm x 8 cm
Hoogte inclusief klemmen:	18 cm
Gewicht:	6 kg

Bestelinformatie

D1218 accu (12 V, 18 Ah)

D1218

Een gesloten loodaccu van 12 V voor voeding van randapparatuur en stand-by-voeding met twee, met bouten vastgezette, klemmen Inclusief hardware voor het bevestigen van accucables of platte schuifstekkers

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door