



D1218 Bateria (12 V, 18 Ah)



- ▶ Bateria de chumbo-ácido selada de 12 Vdc
- ▶ Totalmente recarregável
- ▶ Isenta de manutenção
- ▶ Para utilização com painéis de controlo compatíveis
- ▶ Para ser utilizada como fonte de alimentação secundária para módulos acessórios
- ▶ Vida útil longa

Bateria de chumbo-ácido selada de 12 V. Consiste numa fonte de alimentação auxiliar e de standby isenta de manutenção, que proporciona uma vida útil longa e fiável. A bateria destina-se a ser usada apenas com circuitos de carregamento calibrados para baterias de chumbo-ácido. É adequada para fornecer uma alimentação de reserva a sistemas de incêndio, segurança e de controlo de acessos durante falhas de alimentação de corrente AC.

A D1218 tem de ser montada numa caixa adequada ao seu tamanho. Nem todas as configurações de caixas para painéis de controlo podem acomodar a D1218. A D1218 possui dois terminais fixados por perno e inclui equipamento para ligar cabos da bateria ou terminais isolados.

Normas UL	UL294, Unidades de sistema de controlo de acessos UL1076, Alarme e sistemas de intrusão privados
Normas cUL	Aparelhos de sinalização, diversos, certificados para o Canadá
Homologações	CSFM

Planeamento

Requisitos de alimentação de standby

Consulte o manual de instalação do respectivo painel de controlo para obter informações sobre como calcular os requisitos da bateria de standby para o sistema. Os requisitos de corrente contínua e intermitente total não podem exceder a capacidade nominal da bateria.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
E.U.A.	UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119

Especificações Técnicas

Capacidade:	12 V, 18 Ah
Painéis compatíveis:	Compatível com todos os painéis da Bosch Security Systems podendo, porém, ser necessária uma caixa em separado.
Dimensões:	18 cm x 8 cm (7 pol. x 3 pol.)
Altura com bornes:	18 cm (7 pol.)
Peso:	6 kg (14 lb)

Como encomendar

D1218 Bateria (12 V, 18 Ah)

Bateria de chumbo-ácido selada de 12 V para alimentação auxiliar e de standby com dois terminais fixados por perno. Inclui equipamento para ligar cabos da bateria ou terminais isolados

D1218

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by