

ACT-EV3TRF-SA1 PorteClé, MIFARE EV3 8kB, 50pcs



Les tags MIFARE DESFire EV3 possèdent des informations d'identification multi-applications et sans contact.

Elles comprennent une antenne et un circuit intégrés, et permettent une lecture sans contact avec les lecteurs correspondants.

Les cartes d'accès EV3 peuvent être utilisées simultanément avec les cartes d'accès EV1 sur les installations équipées de lecteurs Bosch.

Ces tags peuvent être étendus avec les applications client sans la nécessité d'une clé principale PICC (Proximity Integrated Circuit Card).

Fonctions

- Les cartes MIFARE possèdent une antenne filaire et une puce MIFARE intégrée.
- Le processus de lecture est passif avec une fréquence de 13,56 MHz
- Conformité à la norme ISO/IEC 14443A.

Remarques sur l'installation/la configuration

Compatibilité

Les identifiants EV3 sont rétrocompatibles avec les identifiants EV1 et peuvent être utilisés avec les lecteurs LECTUS duo EV1, LECTUS select et STid Architect OSDP.

- ▶ Badge en forme de jeton
- ▶ MIFARE DESFire EV3
- ▶ Rétrocompatibilité avec EV1
- ▶ Précodée avec un numéro de carte unique

Composants

| Quantité | Éléments inclus |
|----------|-----------------|
| 50 | Tags |

Caractéristiques techniques

Mécanique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 58 mm x 32 mm x 4.50 mm |
|-----------------------------|-------------------------|

Fonctionnement

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Résistance d'écriture de puce | 1,000,000 |
| Préservation des données (années) | 25 années |
| Fréquence de transmission sans fil | 13.56 MHz |

Stockage

| | |
|---------------------------|------|
| Stockage des données (Ko) | 8 KB |
|---------------------------|------|

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

ACT-EV3TRF-SA1 PorteClé, MIFARE EV3 8kB, 50pcs

Informations de commande

ACT-EV3TRF-SA1 PorteClé, MIFARE EV3 8kB, 50pcs

Lot de 50 tags MIFARE DESFire EV3 avec stockage de données 8 ko, une application peut être personnalisée.

Numéro de commande **ACT-EV3TRF-SA1** |

F.01U.419.778

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com